


Увод

Благодарим ви, че закупихте **Prestigio Bluetooth хендсфри** **захранвано със слънчева батерия**. Вие направихте отличен избор, и ние се надяваме, че ще се радвате на неговата отлична функционалност. Моля прочетете ръководството внимателно преди да започнете да използвате продукта, и следвайте всички описани в него процедури, за да можете да използвате по най-добър начин всички негови характеристики.

Съдържание на пакета	
Основно устройство X 1	USB кабел X 1
Гнездо с монтажен к-т X 1	Кратко ръководство X 1
Зарядно за кола X 1	Гаранционна карта X 1

Преглед на продукта




Преглед на функциите на бутоните		
Функция	Статус на устройството	Действие
За включване	Изключено	Натиснете и задръжте 2 сек. 
За изклчване	Включено	Натиснете и задръжте 5 сек. 
Увел. и намал. На звука	При разговор	Натиснете  / 
Прехвърляне на разговор	При разговор	● Натиснете  веднъж за прехв.на разговор от моб.тел. към устройството. ● Натиснете и задръжте 1 сек.  за прехв.на разговор от устройството към моб.тел.
Приемане на обаждане	Звънене	Натиснете 
Край на обажд.	При разговор	Натиснете 
Задръжане	При разговор	Натиснете и задръжте 1 сек. 
Посл.номер	Свободно	Натиснете и задръжте 1 сек. 
Гласово наб.	Свободно	Натиснете 
Отказ на обаж.	Звънене	Натиснете и задръжте 1 сек. 
Свързване чифт	Изключено	Натиснете и задръжте 5 сек. 
Вкл/Изкл на звука-звънене	Звънене	Натиснете и задр. 1 сек. 
Вкл/Изкл на звук-микр.	При разговор	Натиснете и задр. 1 сек. 
Статус батерия	Вкл./Свободно	Натиснете  и  едновр.
Зареждане от слън.батерия ВКЛ/ИЗКЛ	Включено	Натиснете и задръжте 5 сек. 

Светодиоден индикатор и звуков сигнал		
Функция	Звуков сигнал	Светодиод (LED) статус
Включване	Тон при включване	LED бързо мига в синьо 5 пъти
Изключване	Тон при изключване	LED бързо мига в синьо 5 пъти
Свързване в чифт на у-вото с моб. телефон	2 пъти "бийп" тон	LED свети постоянно в синьо
Няма връзка м/у устройството и моб.тел.	Няма "бийп" тон	LED мига в синьо на всеки 3 секунди
Устройството и моб.тел. са свързани	"Биип" веднъж	LED мига в синьо на всеки 5 секунди
Неволна загуба на връзка	Няма "бийп" тон	LED и св.диод за батерията мигат на всеки 3 секунди
Активирана ф-я заглушаване на звука при прием.на обаждане	Няма "бийп" тон	LED мига в синьо на всеки 0.5 секунди
Актив.заглушаване при разговор	Периодичен "бийп" сигнал	LED мига в синьо на всеки 0.5 секунди
Зареждане с адаптер за кола	Няма "бийп" тон	LED на батерията свети в червено
Зареждането завършено	Няма "бийп" тон	LED на батерията е изключен
Изтощена батерия	Периодичен "бийп" тон	LED мига в синьо и св.диод на батерията мига в червено - едновременно


Инсталиране на устройството

Инсталиране на устройството




За да пречи най-малко на шофьора и за максимално добра работа на микрофона и слънчевата клетка, се препоръчва да поставите у-вото с двойна 3М лепенка или вакуумна чашка горе отляво на предното стъкло, както се вижда на илюстрацията.

Зареждане на устройството



С адаптер за кола:
● Отворете **PWR** (зареждащия) порт на у-вото и свържете адаптера за кола. LED на батерията ще свети в червено.
● Батерията на у-вото ще се зареди пълно за около 2 часа.



Със слънчевата клетка:
● Просто насочете слънчевата клетка на гърба на у-вото към слънчева светлина.
● 3 часа зареждане от сл.клетка ще осигури около 30 мин.време на разговор. Постоянното зареждане дава достатъчно захранване за нормална работа.
● Натиснете и задръжте  5 сек.за вкл/изкл статуса на LED на батерията. Моля вижте предишния раздел.

Статус на батерията


● Натиснете  и  едновр.за показване статуса на батерията

Брой мигания в червено и тонове	4 пъти	3 пъти	2 пъти	веднъж
Оставащо време за разговор	> 7 часа	> 5 часа	> 3 часа	< 3 часа

● LED на у-вото мига синьо и LED на батерията мига червено (едновр.) когато зарядя на батерията е под 10%.


Първи стъпки

Включване/Изключване на устройството



- Натиснете и задръжте  за 2 сек., за да включите у-вото. Ще чуете стартов тон и LED ще светне синьо 5 пъти.
- Натиснете и задръжте  за 5 сек., за да изключите у-вото. Ще чуете тон на изключване и LED ще светне 5 пъти.

Свързване в чифт (двойка)



- Започнете при изключено у-во. Натиснете и задръжте  за 5 сек. Ще се чуят 2 кратки тона след стартовия тон, и LED ще засвети в синьо.
- Активирайте Bluetooth функцията на мобилния телефон и започнете търсене на Bluetooth устройства. За повече информация вижте ръководството на мобилния телефон.




- Изберете "BHF2A" от списъка с у-ва.
- Въведете "0000" при искане на парола.
- Ще се чуе „бийп“, когато устройствата се свържат успешно в чифт (двойка).
- Ако свързването не е успешно, у-вото ще излезе от този режим автоматично.

Автоматично възобновяване на връзката

- Устройството автоматично ще възобнови връзката с мобилния телефон в обхват след неговото включване.
- Устройството също автоматично ще възобнови връзката с „чифтосания“ мобилен телефон, който за известно време е излязъл извън обхвата на връзката. Натиснете  за ръчно свързване.

Основни операции

Приемане на повиквания




- Натиснете  за да приемете повикване.
- Натиснете и задръжте 1 сек. , за да заглушите звука на звънеца. Повторете горното за да възобновите звъненето.
- Натиснете и задръжте 1 сек.  за да откажете повикването.

Обаждаме/Завършване на обаждания



- Натиснете  и изговорете името от списъка за гласови повиквания, за гласово обаждаме. Тази функция е достъпна ако се поддържа от моб.тел.
- Натиснете и задръжте 1 сек.  за да активирате набирането на посл. номер.
- Натиснете  за край на обаждането.

По време на телефонни обаждания



- Натиснете   за 8 нива на звука.
- Натиснете  за прехв.на разговор от моб.тел. към устройството. Натиснете и задръжте 1 сек.  за прехвърляне на разговор от у-вото към моб.телефон.
- Натиснете и задръжте 1 сек.  за заглушаване на Микрофона. Издава се периодичен бийп. Повторете за да възобновите обаждането.
- Натиснете и задръжте 1 сек.  за приемане на 2-ри тел.разговор (задръжане на разговор. Повторете за възобновяване на 1-вия разговор.

Допълнителна информация

Внимание

- **НЕ** изпускайте устройството отвисоко.
- **НЕ** променяйте, не поправяйте и не разглобявайте устройството.
- **НЕ** излагайте устройството на вода, алкохол, бензинови разтвори и пр., дори с цел почистване.
- **НЕ** излагайте устройството на пряка топлина, или на пламък.
- **НЕ** поставяйте тежки предмети на устройството.
- Пазете устройството от влага и прах.

Практически съвети за работа

- Обхватът на Bluetooth комуникациите е проектиран да бъде максимум 10 метра, и действителните условия могат да се променят в зависимост от околната среда и предметите.
- Устройството е съвместимо само с мобилни телефони, поддържащи профили на Bluetooth слушалка или хендсфри.
- За гарантиране на нормална работа, устройството не трябва да бъде близо до други устройства (безжични LAN у-ва, микровълнова печка и пр.) работещи в същия честотен обхват (ISM лента, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
- Моля изключете устройството във взривоопасна среда. В редки случаи, то би могло да генерира искри, които има опасност да доведат до неочаквана експлозия или нараняване.
- Презареждаемата батерия в устройството е предназначена за дълго използване. Нова батерия или такава, която не е била използвана продължителен период, може да покаже редуциран капацитет при първите няколко цикъла на зареждане / презареждане.
- Когато устройството се зарежда от слънчевия панел, времето за работа, вкл. времето за разговор и на готовност ще бъде удължено, без подкрепата на адаптера за кола.

Спецификации на продукта

Чипсет	BC5MM
Bluetooth версия	2.1 Bluetooth стандарт
Поддържани профили	HFP, HSP, SDAP, GAP
Честота	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM лента)
Обхват на покритие	До 10 метра (33 фута)
Говорител	32pi, 0.5W~0.8W
Време за разговор	15 часа
Време на готовност	500 часа
Микрофон	4pi, 1.5T, -42dB
Капацитет на батерията	500mAh, 3.7V
Време на зареждане	2 часа (с адаптер за кола) 30 часа (със слънчев панел)
Размери на продукта	91,3mm (Д) x 50,5mm (Ш) x 13,3mm (Деб.)
Тегло	60g

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и разгледайте включената гаранционна карта.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, за да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Няма да се приемат претенции за грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва правото да прави промени в описаните продукти без предварително уведомление.