Introduzione

Grazie per aver acquistato il **Prestigio Bluetooth Hands Free a batteria solare**. Avete fatto una scelta eccellente e speriamo che godrete di tutte le sue eccellenti caratteristiche. Per favore leggete il manuale utente attentamente prima di usare il prodotto, e seguite tutte le procedure descritte in questo manuale per godere a pieno di tutte le caratteristiche del prodotto.

Contenuto del Pacco

Unità principale X 1
Kit di montaggio X 1
Caricatore per auto X 1
Cavo USB X 1
Guida rapida X 1
Scheda di garanzia X 1

Panoramica del prodotto



Funzioni dei tasti

Funzione	Stato del dispositivo	Azione
Accensione	OFF	Premere e tenere premuto ↘ per 2 secondi.
Spegnimento	ON	Premere e tenere premuto ↘ per 5 secondi.
Diminuzione/ Aumento volume	Chiamata in corso	Premere (+) / (−)
Trasferimento chiamata	Chiamata in corso	● Premere ↘ una volta per trasferire la chiamata dal cellulare al dispositivo. ● Premere e tenere premuto (+) per 1 secondo per trasferire la chiamata dal dispositivo al cellulare.
Risposta a una chiamata	Squillo	Premere ↘
Interruzione di una chiamata	Chiamata in corso	Premere ↘
Chiamata in Attesa	Chiamata in corso	Premere e tenere premuto ↘ per 1 secondo
Ricomposizione dell'ultimo numero	Inattivo	Premere e tenere premuto ↘ per 1 secondo
Composizione a voce	Inattivo	Premere ↘
Rifiuto di una chiamata	Squillo	Premere e tenere premuto ↘ per 1 secondo
Inizia l'abbinamento	OFF	Premere e tenere premuto ↘ per 5 secondi
Attivazione/ disattivazione	Squillo	Premere e tenere premuto (−) per 1 secondo

suoneria		
Attivazione/ disattivazione microfono	Chiamata in corso	Premere e tenere premuto (−) per 1 secondo
Stato della batteria	ON/Inattivo	Premere (+) e (−) simultaneamente
Status carica Solare ON/OFF	ON	Premere e tenere premuto (−) per 5 secondi

LED Indicatore dello stato e Suono del Segnale

Funzione	Suono del Signale	Status LED
ON	Tono accensione	Il LED lampeggia brevemente con luce blu 5 volte
OFF	Tono chiusura	Il LED lampeggia brevemente con luce blu 5 volte
Abbinamento	Doppio fischio	Il LED si illumina con luce blu continua
Mancata connessione tra dispositivo e cellulare	Senza fischio	Il LED lampeggia con luce blu ogni 3 secondi
Dispositivo e cellulare sono connessi	Uno fischio	Il LED lampeggia con luce blu ogni 5 secondi
Perdita involontaria di connessione	Senza fischio	Il LED e lo stato batteria LED lampeggiano ogni 3 secondi
Disattivazione dello squillo durante il ricevimento di chiamata	Senza fischio	Il LED lampeggia con luce blu ogni 0.5 secondi
Disattivazione microfono durante la chiamata	Fischio periodico	Il LED lampeggia con luce blu ogni 0.5

		secondi
Caricamento usando il carica batterie per auto	Senza fischio	Lo Status batteria LED si illumina con luce rossa
Caricamento completato	Senza fischio	Lo Status batteria LED è disattivato
Batteria scarica	Bip periodico	LED lampeggia con una luce blu e il LED status batteria lampeggia con luce rossa simultaneamente

Installazione del dispositivo

Installare il dispositivo

Per il minimo impedimento alla visibilità del guidatore e la massima produttività del MIC e la potenza di caricamento solare, si consiglia di posizionare e sistemare il dispositivo con il nastro 3M oppure con delle ventose nell'angolo superiore di sinistra della parabrezza, come è dimostrato a sinistra.

Caricamento del dispositivo

Mediante caricatore auto:

- Aprire **PWR** porta dedicata al caricamento sul dispositivo e collegarlo con l'alimentatore dell'auto. Status batteria, il LED deve illuminarsi con luce rossa.
- La Batteria del dispositivo sarà completamente carica tra 2 ore circa.



Mediante batteria solare:

- Semplicemente dirigete il pannello della batteria solare al lato inverso del dispositivo verso il sole.
- 3 ore di caricamento solare copriranno circa 30 minuti di conversazione. Il caricamento continuo garantirà potere sufficiente per effettuare le piu' comuni operazioni.
- Premere e tenere premuto (−) per 5 secondi per attivare/disattivare il LED stato batteria. Si prega di consultare la sezione precedente per informazioni aggiuntive.

Status Batteria

- Premere (+) e (−) simultaneamente per visualizzare lo status batteria.

Numero di lampeggi rossi e squilli	4 volte	3 volte	2 volte	1 volta
Carica per conversazione rimasta	> 7 ore	> 5 ore	> 3 ore	< 3 ore

- Lo Status LED lampeggia con luce blu e status batteria LED lampeggia con luce rossa simultaneamente quando la carica del dispositivo è meno del 10%.

Iniziare

Power ON / OFF



- Premere e tenere premuto ⏻ per 2 secondi per accendere il dispositivo. Si emmette il tono accensione e lo status LED lampeggia brevemente con luce blu 5 volte.
- Premere e tenere premuto ⏻ per 5 secondi per spegnere il dispositivo. Si emette tono chiusura e status LED lampeggia brevemene con luce blu 5 volte.

Abbinamento



- Cominciare con il dispositivo spento. Premere e tenere premuto per 5 secondi. Saranno emessi 2 squilli brevi dopo il tono accensione e status LED illuminerà con luce blu.
- Attivare funzione bluetooth sul cellulare e cominciare ricerca dei dispositivi Bluetooth. Si prega di consultare la sezione precedente per informazioni aggiuntive.

- Selezionare "BHF2A" dalla lista di dispositivi.
- Comporre "0000" quando è richiesto il codice accesso.
- Uno squillo sarà emesso dopo l'efficace abbinamento dei dispositivi.
- Il dispositivo terminerà l'abbinamento automaticamente in caso di mancato abbinamento.

Auto Riconnessione

- Il dispositivo automaticamente si riconnetterà al cellulare abbinato nella zona d'azione dopo l'accensione.
- Se il cellulare abbinato era fuori servizio il dispositivo riconnetterà al cellulare quando appare nella zona di servizio. Premere per riconnettere i dispositivi a mano.

Operazioni di base

Risposta a una chiamata



- Premere [↘] per rispondere alla chiamata d'entrata
- Premere e tenere premuto [−] per 1 secondo per disattivare la suoneria. Ripetere la procedura per attivare la suoneria.
- Premere e tenere premuto [↘] per 1 secondo per rifiutare chiamata d'entrata.

Esecuzione / Interruzione chiamata



- Premere [↘] e pronunciare il nome registrato nell'elenco telefonico vocale per attivare la funzione di composizione a voce. Questa funzione è accessibile solo se è mantenuta dal cellulare.
- Premere e tenere premuto [↘] per 1 secondo per comporre l'ultimo numero.
- Premere [↘] per interrompere la chiamata.

Durante le chiamate telefoniche



- Premere [+]/[−] per aggiustare il volume da 8 livelli.
- Premere [↘] per trasferire la chiamata dal cellulare al dispositivo. Premere e tenere premuto [+] per 1 secondo per trasferire la chiamata dal dispositivo al cellulare.
- Premere e tenere premuto [−] per 1 secondo per disattivare il microfono. Un bip periodico è emesso durante la sessione con il microfono disattivato. Ripetere la procedura per rinnovare la chiamata.
- Premere e tenere premuto [↘] per 1 secondo per ricevere la seconda chiamata d'entrata (chiamata in attesa). Ripetere la procedura per rinnovare la prima chiamata.

Informazioni aggiuntive

Precauzioni

- **Non** gettare o far cadere il dispositivo dall'alto.
- Non modificare, riparare o smontare il dispositivo.
- Non sottoporre il dispositivo direttamente all'acqua, alcol, benzina ecc. anche con lo scopo di pulirlo.
- Non sottoporre il dispositivo direttamente ai fonti di calore.
- Non mettere degli oggetti pesanti sul dispositivo.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità e polvere.

Informazione supplementare

- La zona d'azione per la comunicazione tramite Bluetooth è di 10 metri al massimo. Le condizioni attuali possono variare secondo gli ambienti circondanti e degli ostacoli.
- Il dispositivo è solamente compatibile con cellulari che sopportano Bluetooth headset o profili hands free.
- Per garantire funzionamento adeguato, il dispositivo non deve essere vicino agli altri dispositivi (dispositivi LAN senza fili, fondo a microonde, ecc), se funzionano nella stessa frequenza (ISM bando, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
- Si prega di spegnere il dispositivo nell'ambiente potezialmente esplosivo. In casi rari il dispositivo può generare scintille che possono causare esplosione inaspettata e ferimenti.
- La batteria ricaricabile nel dispositivo è creata per garantire longevità di esercizio. Una batteria nuova oppure quella che era usata per un lungo periodo di tempo può dimostrare capacità ridotta nei primi cicli di ricarica.
- Quando il dispositivo è caricato con la batteria solare, il tempo di funzionamento, tempo di conversazione e tempo standby inclusi, può essere prolungato continuamente senza il sopporto dal caricatore auto.

Specifiche del Prodotto

Chipset	BC5MM
Versione Bluetooth	2.1 Bluetooth Standard
Profili supportati	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frequenza	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM band)
Zona d'azione	10 metri
Speaker	32pi, 0.5W~0.8W
Zona d'operazione	Intorno a 10 metri
Tempo di conversazione	15 ore
Tempo Standby	500 ore
MIC	4pi, 1.5T, -42dB
Capacità di batteria	500mAh, 3.7V
Tempo di caricamento	2 ore (Caricatore per auto) 30 ore (Caricatore a pannello solare)
Dimensioni	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Peso	60g

Supporto tecchnico ed informazioni di garanzia

Per favore rivolgetevi al sito www.prestigio.com per il supporto tecnico e le informazioni riguardanti la garanzia.

Reclami

Noi abbamo fatto tutto il possibile per far sì che le informazioni e le procedure in questo manuale utente siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può e potrà essere accettata in caso di errori o ommissioni. **Prestigio** si riserva il diritto di effettuare qualsiasi

cambiamento senza preavviso per i relativi prodotti.