

Ievads

Paldies, ka iegādājāties **Prestigio Solar Bluetooth brīvroku ierīci**. Jūs esat veicis lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patīks piedāvātās ierīces funkcijas. Lūdzu, izlasiet rūpīgi instrukciju pirms lietojiet produktu un ievērojiet visus instrukcijā norādītos ieteikumus, lai pilnībā izbaudītu produkta lieliskās īpašības.

Pakar Saturs

- Galvenā ierīce X 1


Piestiprinātājs X1

Auto lādētājs X 1
- USB kabelis X 1

Instrukcija X 1

Garantija X 1

Produkta Apskate



Pogu funkciju apkopojums

Funkcija	Ierices statuss	Darbiba
Ieslēgšana	Izslēgta	Nospiediet un paturiet  2 sekundes.
Izslēgšana	Ieslēgta	Nospiediet un paturiet  5 sekundes.
Skaļums Skaļāk/klusāk	Runāšana	Nospiediet  / 
Zvana pārvade	Runāšana	• Nospiediet  lai pārvadītu zvanu no mobilā telefona uz ierīci. • Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai pārvadītu zvanu no ierīces uz mobilo telefonu.
Atbilde uz zvanu	Zvanišana	Nospiediet 
Zvana beigšana	Runāšana	Nospiediet 
Zvana gaidīšana	Runāšana	Nospiediet un paturiet  1 sekundi
Pēdējā zvana pārzvans	Dīkstāvē	Nospiediet un paturiet  vienu sekundi
Balss zvans	Dīkstāvē	Nospiediet 
Zvana noraidīšana	Zvanišana	Nospiediet un paturiet  1 sekundi
Savienojuma uzsākšana	Izslēgts	Nospiediet un paturiet  5 sekundes
Zvana toņa klusuma režīma ieslēgšana/izslēgšana	Zvanišana	Nospiediet un paturiet  1 sekundi
Mikrofona klusuma režīma ieslēgšana/izslēgšana	Runāšana	Nospiediet un paturiet  1 sekundi

Baterijas statuss	Ieslēgts/dikstāve	Nospiediet vienlaicīgi (+) un (-)
Saules enerģija	Ieslēgts	Nospiediet un paturiet (-) 5 sekundes
Uzlādes stāvoklis		
Ieslēgts/Izslēgts		

Bridinājuma indikatora stāvoklis un signāla skaņa

Funkcija	Signāla skaņa	Stāvokļa indikators
Ieslēgšana	Sāknēšanas tonis	Indikators strauji mirgo zilā krāsā 5 reizes
Izslēgšana	Izslēgšanas tonis	Indikators strauji mirgo zilā krāsā 5 reizes
Savienojums	Divreiz sīki signalizē	Indikators mirgo zilā krāsā
Nav savienojuma starp ierīci un mobilo tālruni	Nav signāla	LED mirgo zilā krāsā ik pa 3 sekundēm
Ierīce un mobilais tālrunis ir savienots	Vienreiz signalizē	LED mirgo zilā krāsā ik pa 5 sekundēm
Savienojuma zudums	Nav signāla	Indikators mirgo ik pa 3 sekundēm
Klusuma funkcija aktivizēta, kad ir saņemts tālruna zvans	Nav signāla	Indikators mirgo zilā krāsā ik pa 0.5 sekundēm
Klusuma funkcija aktivizēta zvana laikā	Periodisks signāls	Indikators mirgo zilā krāsā ik pa 0.5 sekundēm
Lādēšana, izmantojot auto lādētāju	Nav signāla	Baterijas stāvokļa indikators mirgo sarkanā krāsā
Uzlāde pabeigta	Nav signāla	Baterijas stāvokļa indikators ir izslēgts

Zems baterijas uzlādes līmenis	Periodisks signāls	Indikators mirgo zilā krāsā un baterijas stāvokļa indikators mirgo sarkanā krāsā
--------------------------------	--------------------	--


Ierīces instalēšana

Ierīces instalēšana




Lai novērstu traucējumus autovadītāja skatam pastiprinātu MIC darbību un saules enerģijas uzlādes jaudu, ir ieteicams ierīci novietot un piestiprināt ar 3 M lenti vai ar piestiprinājumiem pie automašīnas vējstikla kreisā augšējā pusē.

Ierīces uzlāde



- Ar automašīnas lādētāju:
- Atveriet uzlādes portu ierīcē un pievienojiet to lādētājam. Baterijas indikatoram ir jāmirgo sarkanā krāsā.
 - Ierīces baterija ir pilnībā uzlādēta aptuveni pēc 2 stundām.
- Ar saules enerģijas uztveres paneli:
- Vienkārši nostādiet saules enerģijas uztveres paneli uz ierīces aizmugures pret saules gaismu
 - 3 stundu uzlāde, izmantojot saules enerģijas uztveres paneli nodrošinās aptuveni 30 minūšu garu sarunas laiku. Ilgstoša uzlāde nodrošinās pietiekoši daudz enerģijas, lai regulāri izmantotu ierīces darbību.



- Nospiediet un paturiet  2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu baterijas stāvokļa indikatoru. Lūdzu, skatiet iepriekšēji nodaļu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Baterijas stāvoklis


- Nospiediet  un  vienlaicīgi, lai atainotu baterijas stāvokli.

Sarkanās krāsas indikatora mirgošanas un signāla reizes	4 reizes	3 reizes	2 reizes	Vienu reizi
Atlikušais runāšanas laiks	> 7 stundas	> 5 stundas	> 3 stundas	< 3 stundas

- Stāvokļa indikators mirgo zilā krāsā un baterijas stāvokļa indikators mirgo sarkanā krāsā, kad ierīces baterijas uzlādes līmenis ir zemāks par 10%.

Uzsākšana

Ieslēgšana / izslēgšana



- Nospiediet un paturiet  2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Būs dzirdams sāknēšanas signāls un indikatora gaismā mirgos ik pa 5 sekundēm.
- Nospiediet un paturiet  5 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Būs dzirdams izslēgšanas signāls un zilās gaismas indikators mirgos ik pa 5 sekundēm.

Savienošana



- Nospiediet un paturiet  5 sekundes. Būs dzirdami 2 īsi signāli pēc sāknēšanas signāla un indikators mirgos zilā krāsā.
- Aktivizējiet mobilā telefona bluetooth funkciju un uzsāciet meklēt bluetooth ierīces. Lūdzu, skatiet mobilā telefona instrukciju, lai iegūtu sīkāku informāciju.



- Izvēlaties „BHF2A” no ierīču saraksta.
- Ievadiet „0000”, kad tiek norādīta ievades parole.
- Būs dzirdams signāls, kad ierīces tiks veiksmīgi savienotas.
- Ierīce automātiski izies no savienošanas režīma, ja nenotiks veiksmīga savienošana.

Automātiska atkārtota savienošana

- Ierīce automātiski atkārtoti veiks savienošanu ar mobilo telefonu pēc ieslēgšanas.
- Ierīce tiks arī automātiski atkārtoti savienota ar mobilo telefonu, kad ierīces ir atkal vienā diapazonā. Nospiediet , lai manuāli atkārtoti savienotu ierīces.


Pamatoperācijas

Pamata darbības




- Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai aktivizētu zvanišanas toņa klusuma režīmu. Atkārtojiet augstāk minēto darbību, lai izslēgtu zvanišanas toņa klusuma režīmu.
- Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai noraidītu ienākošo zvanu.

Zvana veikšana/beigšana



- Nospiediet  un ievadiet reģistrēto vārdu bass zvana sarakstā, lai aktivizētu balsi zvana funkciju. Šī funkcija ir tikai pieejama, ja to atbalsta moblais telefons.
- Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai aktivizētu pēdējā numura pārzvana funkciju.
- Nospiediet  , lai pabeigtu zvanu.

Tālruņa zvana laikā



- Nospiediet  /  , lai pielāgotu skaļumu 8 līmenī.
- Nospiediet  , lai pārvadītu zvanu no mobilā telefona uz ierīci. Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai pārvadītu zvanu no ierīces uz mobilo telefonu.
- Nospiediet un paturiet  vienu sekundi, lai aktivizētu mikrofona klusuma režīmu. Tiek izdots periodisks signāls klusuma režīmā. Atkārtojiet augstāk minēto darbību, lai aktivizētu zvana signālu.
- Nospiediet un paturiet  1 sekundi, lai sapemtu 2 ienākošus zvanus (zvana gaidīšana). Atkārtojiet augstāk minēto darbību, lai atsāktu 1. zvanu.

Papildus informācija

Uzmanību

- Nenomiet ierīci uz zemes.
- Nepārveidojiet, nelabojiet ierīci paši.
- Nepakļaujiet ierīci ūdens un citu šķidrumu ietekmei.
- Neglabājiet ierīci liesmas tuvumā.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
- Aizsargājiet ierīci no mitruma un putekļiem.

Papildus informācija

- Bluetooth pārklājuma diapazons ir 10 metru amplitūdā, apstākļi var nedaudz mainīties atbilstoši videi un traucējumiem.
- Ierīce ir saderīga tikai ar mobilajiem telefoniem, kas atbalsta Bluetooth brīvroku režīmu.
- Lai nodrošinātu atbilstošu darbību, ierīce nedrīkst atrasties citu ierīču tuvumā (LAN ierīces, mikrovilņu krāsns), kas darbojas vienā frekvences diapazonā (ISM, 2.40 Ghz ~ 2.480 Ghz).
- Lūdzu, izslēdziet ierīci vidē, kur var potenciāli notikt eksplozija. Ierīce var izdalīt dzirksteles, kas var negaidīti izraisīt eksploziju.
- Uzlādējamā baterija ierīcē ir paredzēta ierīces kalpošanas ilguma palielināšanai. Lietojot jaunu bateriju vai bateriju, kas nav izmantota ilgu laiku, var tikt samazināta pirmā uzlādes kapacitāte/izlādes cikls.
- Kad ierīce tiek uzlādēta ar saules enerģijas paneli, runāšanas ilgums un gaidīšanas režīma laiks var tikt pagarināts pastāvīgi bez lādētāja palīdzības.

Produkta specifikācijas

Čips	BC5MM
Bluetooth versija	2.1 Bluetooth standarta
Atbalstītie profili	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frekvence	ISM, 2.40 Ghz ~ 2.480 Ghz, ISM josla
Pārklājums	10 metri (33 pēdas)
Skaļrunis	32pi, 0.5W~0.8W
Pārklājums	Līdz 10 metriem (33 pēdas)
Runāšanas laiks	15 stundas

Gaidīšanas laiks	500 stundas
Mikrofons	4pi, 1.5T, -42dB
Baterijas kapacitāte	500mAh, 3.7V
Uzlādes laiks	2 stundas (auto lādētājs) 30 stundas (saules enerģijas panelis)
Produkta izmērs	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Svars	60g

Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com, lai iegūtu informāciju par tehnisko atbalstu un garantiju.

Atzinums

Mēs nodrošinām informācijas un darbību atbilstību patiesībai instrukcijā. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par kļūdām un izlaidumiem. **Prestigio** patur tiesības veikt izmaiņas produktos bez iepriekšēja paziņojuma.