

Введение

Благодарим Вас за приобретение беспроводной гарнитуры на солнечных батареях **Prestigio Solar Powered Bluetooth Hands Free**. Вы сделали абсолютно правильный выбор, и мы уверены, что Вы по достоинству оцените все великолепные возможности этого устройства. Внимательно прочтите данное руководство пользователя до начала использования устройства и следуйте всем приведенным инструкциям для обеспечения надежной бесперебойной работы устройства.

Комплект поставки

Устройство X 1

Комплект крепления X 1


Автомобильное зарядное устройство X 1

Кабель USB X 1

Краткое руководство пользователя X 1

Гарантийный талон X 1

Обзор устройства



Status LED – Светодиодный индикатор состояния
Multifunction button – многофункциональная кнопка
Speaker – динамик
Battery status LED –индикатор состояния батареи
Solar Panel – солнечная батарея
Microphone – микрофон
Volume Controls – регулятор громкости
Charging port – разъем для зарядки
3M tape – пленка 3M
Suction cup hole – отверстие присоски

Обзор функций кнопок		
Функция	Состояние устройства	Действие
Включение питания	Питание выключено	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 сек.
Выключение питания	Питание включено	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 сек.
Увеличение/уменьшение громкости	При разговоре	Нажмите  / 
	При разговоре	● Нажмите кнопку  для передачи вызова с телефона на устройство. ● Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек. для передачи вызова с устройства на телефон.
Передача вызова	Телефон звонит	Нажмите кнопку 
	При разговоре	Нажмите кнопку 
Ответ на звонок	При разговоре	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек.
Окончание разговора		
Ожидание		

Повторный вызов последнего номера	В состоянии ожидания	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек.
Голосовой набор	В состоянии ожидания	Нажмите кнопку 
Отклонение вызова	Телефон звонит	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек.
Начало синхронизации	Питание отключено	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 сек.
Включение / отключение громкости вызова	Телефон звонит	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек.
Включение / отключение микрофона	При разговоре	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек.
Состояние заряда батареи	Питание включено / В состоянии ожидания	Нажмите кнопку  и  одновременно
Включении / отключение солнечной батареи	Питание включено	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 сек.


Светодиодный индикатор состояния и сигналы устройства

Функция	Сигнал	Индикатор
Включение питания	Сигнал о загрузке	Индикатор мигает синим цветом 5 раз
Отключение питания	Сигнал о выключении	Индикатор мигает синим цветом 5 раз

Синхронизация	Двойной звуковой сигнал	Индикатор постоянно горит синим цветом
Связь между телефоном и устройством отсутствует	Нет сигнала	Индикатор мигает синим цветом каждые 3 секунды
Связь между телефоном и устройством установлена	Однократный сигнал	Индикатор мигает синим цветом каждые 5 секунд
Неожиданный разрыв соединения	Нет сигнала	Индикаторы мигают каждые 3 секунды
Включена функция отсутствия звука при поступлении сигнала	Нет сигнала	Индикатор мигает синим цветом каждые 0.5 секунд
Включена функция отсутствия звука во время разговора	Периодический сигнал	Индикатор мигает синим цветом каждые 0.5 секунд
Зарядка при помощи автомобильного адаптера	Нет сигнала	Индикатор батареи горит красным цветом
Зарядка завершена	Нет сигнала	Индикатор батареи отключается
Низкий уровень заряда батареи	Периодический сигнал	Индикатор мигает синим цветом, а индикатор батареи – красным


Установка устройства

Установка устройства



Для устранения ограничения обзора, улучшения работы микрофона и солнечной батареи рекомендуется установить устройство в левом верхнем углу лобового стекла при помощи пленок 3М или присосок.

Зарядка устройства



Автомобильное зарядное устройство:

- Откройте порт **PWR** на устройстве и подключите к нему автомобильное зарядное устройство. Индикатор батареи должен гореть красным цветом.
- Зарядка устройства займет около 2 часов.

Солнечная батарея:

- Направьте солнечную батарею на задней поверхности устройства на солнце.
- 3 часа зарядки солнечной батареи обеспечат около 30 минут разговора. Постоянное использование солнечной батареи обеспечит постоянное использование устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для включения / выключения индикатора батареи. См. предыдущий раздел руководства для получения дополнительной информации.



Состояние батареи

- Нажмите кнопки  и  одновременно для отображения состояния батареи.

Мигающий красный сигнал (количество повторов и звуковых сигналов)	4 раза	3 раза	2 раза	1 раз
Оставшееся время работы устройства	> 7 часов	> 5 часов	> 3 часов	< 3 часов

- Индикатор состояния устройства мигает синим цветом одновременно с красным мигающим индикатором батареи, если уровень заряда составляет менее 10%.


Начало работы

Включение / выключение питания (ON/OFF)



- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения устройства. Подается сигнал о загрузке устройства, а индикатор состояния устройства мигает синим цветом 5 раз.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для выключения устройства. Подается сигнал о завершении работы устройства, а индикатор состояния устройства мигает синим цветом 5 раз.

Синхронизация



- Устройство должно быть выключено. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Устройство подаст 2 коротких сигнала после сигнала о загрузке, а индикатор состояния будет гореть синим цветом.
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем мобильном телефоне и начните поиск устройств bluetooth. Обратитесь к соответствующему разделу руководства Вашего мобильного телефона для получения более детальной информации.
- Выберите устройство "BNF2A" из списка найденных устройств.
- Введите код "0000" при необходимости.
- При успешной синхронизации устройств будет подан звуковой сигнал.
- При ошибке синхронизации устройство автоматически выйдет из режима синхронизации.

Автоматическое подключение

- Данное устройство будет автоматически подключаться к синхронизированному мобильному телефону в пределах своего радиуса действия после включения питания.
- Данное устройство будет автоматически подключаться к синхронизированному мобильному телефону в пределах своего радиуса действия, если связь между двумя устройствами была временно потеряна. Для ручного подключения устройств нажмите кнопку .


Основные операции

Ответ на вызовы




- Нажмите кнопку  для ответа на входящий вызов.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для отключения звука звонка. Повторите эту процедуру для включения звука звонка.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для отклонения входящего вызова.

Осуществление вызова / окончание вызова



- Нажмите кнопку  и произнесите имя абонента (внесенное в список голосового набора). Функция голосового набора должна также поддерживаться Вашим мобильным телефоном.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для повторного набора последнего вызванного номера.
- Нажмите кнопку  для окончания телефонного разговора.

Операции во время телефонного разговора



- Нажмите кнопку  для настройки громкости (8 уровней).
- Нажмите кнопку  для передачи вызова с телефона на устройство. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 сек. для передачи вызова с устройства на телефон.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для отключения микрофона. При этом устройство будет подавать периодический звуковой сигнал. Повторите эту процедуру для

- возврата к обычному режиму разговора.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для принятия второго входящего вызова (функция ожидающего вызова). Повторите эту процедуру для включения звука для возврата к первому вызову.

Дополнительная информация

Предостережение

- Не допускайте падения устройства с большой высоты.
- Не вносите изменения в его конструкцию, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать.
- Не допускайте воздействия воды, алкоголя, бензинов и т.д. (даже в целях очистки корпуса устройства).
- Не допускайте контакта с горячими или воспламеняющимися поверхностями.
- Не помещайте тяжелые предметы на устройстве.
- Оберегайте устройство от влажности и пыли.

Дополнительная информация

- Связь посредством Bluetooth-технологии обеспечивается в пределах максимум 10 метров и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
- Данное устройство может использоваться только с мобильными телефонами, поддерживающими функцию Bluetooth-гарнитуры.
- Для обеспечения нормальной работы устройство не должно находиться в зоне действия других устройств (беспроводные локальные сети, микроволновые печи и т.д.), которые работают в том же частотном диапазоне (ISM band, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
- Всегда отключайте устройство при наличии опасности взрыва (загазованные помещения). В редких случаях устройство может привести к возникновению искры, что может стать причиной взрыва.
- Аккумуляторная батарея устройства рассчитана на длительное

использование. Емкость новой батареи или батареи, которая не использовалась в течение длительного времени, может оказаться сниженной в течение нескольких циклов зарядки / разрядки.

- Когда устройство заряжается от солнечной батареи, время работы устройства (включая время в режиме ожидания и время в режиме разговора) будет увеличиваться, даже если устройство не подключено к автомобильному зарядному устройству.

Технические характеристики

Чипсет	BC5MM
Версия Bluetooth	2.1 Bluetooth Standard
Поддерживаемые профили	HFP, HSP, SDAP, GAP
Частота	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM band)
Рабочий диапазон	10 метров (33 фута)
Динамик	32pi, 0.5W~0.8W
Зона действия	До 10 метров (33 фута)
Время разговора	15 часов
Время в режиме ожидания	500 часов
Микрофон	4pi, 1.5T, -42dB
Емкость батареи	500mAh, 3.7V
Время зарядки	2 часа (автомобильный адаптер) 30 часов (солнечная батарея)
Габариты	91.3мм (Д) x 50.5мм (Ш) x 13.3мм (В)
Вес	60 гр.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания **Prestigio** оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.