



A csomag tartalma

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Prestigio webkamera főegység | 3. Gyors útmutató |
| 2. Alkalmazás szoftver CD | 4. Garanciakártya |

Használatvétel



1. Kapcsolja be a PC-t, vagy notebookot.
2. Dugja be az USB csatlót a PC, vagy notebook bármelyik USB nyílásába.
3. Az eszközmeghajtót a PC, vagy notebook automatikusan fellelheti.
4. Az egység használatra kész.
5. Kattintson a **My Computer** → **USB Video Device** menüsorra a videó indításához.
6. Kattintson a **Take a new picture** menüre, ha új képet akar készíteni.
7. Kattintson a **Delete all pictures on camera** menüre, ha az összes képet törölni szeretné.

MEGJEGYZÉS:

A készülék összes funkciójának kihasználásához a következőkben leírtak szerint telepítse a kapott alkalmazás szoftvert.

Alkalmazás szoftver telepítése

1. Miután a készüléket a PC-hez, vagy notebookhoz csatlakoztatta, és behelyezte az alkalmazás szoftver CD-t, automatikusan megjelenik a telepítő ablak.
2. Kattintson a **Next** gombra a telepítés indításához, vagy a **Cancel** gombra a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Amikor az **Unsigned Driver** telepítésére vonatkozó kérdés jelenik meg, kattintson az **Ok** gombra. Ez egy figyelmeztető üzenet a Windows rendszertől és azt jelzi, az adott meghajtó nem rendelkezik Windows

tanúsítvánnyal.

3. Az alkalmazás szoftver automatikusan telepítődik. Kattintson a **Finish** gombra a telepítés befejezéséhez.

Az alkalmazás szoftver használata



Kattintson a **Start** → **All Programs** → **Prestigio Webcam** → **AMcap** menüsorra az alkalmazás szoftver használatának megkezdéséhez.

- **File** menü:



Fájl név létrehozásához és a maximális videó méret megadásához kattintson a **Set Capture File** menüsorra.

- **Devices** menü:



A video/audio forrás eszköz kiválasztásához kattintson az eszköz nevére.

- **Options** menü:

Élő videó megjelenítéséhez kattintson a **Preview** menüsorra. A hangminőség megadásához kattintson az **Audio Format** menüsorra.



A master audio bemenet, valamint az egyedi audio bemenetek jellemzőinek megadásához kattintson az **Audio Capture Filter** menüsorra.



Különböző további video jellemzők megadásához (3 fül áll rendelkezésre) kattintson **Video Capture Filter** menüsorra. A beállítások lehetnek többek között: kép/fotó keretek speciális effektjei, arckövetés, arc effektek, hálózati frekvencia beállítás, video valósidejű feldolgozása, és kameravezérlés.

A videokép paramétereinek megadásához kattintson a **Video Capture Pin** menüsorra. Állítsa be a kívánt felbontást az **Output Size** mezőben.

MEGJEGYZÉS:

A legjobb képfelbontás nem biztos, hogy a legnagyobb felbontás.

- **Capture** menü:
Videoklip létrehozásához kattintson a **Start Capture/Stop Capture** sorra. Pillanatkép, vagy hangfelvétel készítéséhez kattintson a **Capture Photo**, illetve a **Capture Audio** sorra. A képkocka/másodperc érték megadásához kattintson a **Set Frame Rate** sorra. Ha a videokliphez időhossz korlátot akar megadni, kattintson a **Set Time Limit** sorra.

Figyelmeztetések

- Az ebben az útmutatóban leírtakon túlmenően ne próbálja meg

szétszerelni a készüléket, vagy bármely részét megváltoztatni.

- Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel, vagy bármilyen más folyadékkal. A készüléket NEM tervezték semmilyen módon folyadékállóra.
- Ha folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal ki kell húzni a számítógépből. A készülék további használata tüzet, vagy áramütést okozhat. Vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával, vagy a legközelebbi ügyfélszolgálatával.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék csatlakoztatását, leválasztást ne végezze nedves kézzel.
- A készüléke ne helyezze hőforrás közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen lángnak, vagy hőnek.

Műszaki adatok

HU

Modell megnevezése	PWC113
Lencsék	5 lencse
Csatlakozás	USB 2.0 csatlakozó
Bemeneti feszültség	5V
Fókusz tartomány	3,0cm ~ végtelen
Képkocka sebesség	640 X 480: max. 30 kép/másodpercig 1600 X 1200: max. 15 kép/másodpercig
Szín	RGB24 (True Color 24bit)
Képzérkelés	1/6" CMOS szenzor
Képfelbontás	1280 X 1024, 1600 X 1200
Támogatott operációs rendszerek	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Tömeg	50g
Méret (mm)	80mm(M) X 40mm(Sz) X 12mm(V)

Technikai segítség és garancia

Kérjük, technikai segítségért látogassa meg a www.prestigio.com weboldalt és olvassa el a kapott garanciakártyát a garanciára vonatkozó információkért.

Felelősség elhárítása

Minden lehetséges erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a kezelési utasításban közölt információk, és eljárások pontosak, és teljes körűek legyenek. Semmilyen hibáért, vagy hiányosságért nem tudunk és nem vállalunk felelősséget. Prestigio fenntartja a jogot, hogy az itt szereplő termékeken változtatást hajtson végre külön értesítés nélkül.