



Csomag tartalma

1. Prestigio Webkamera Főegység
2. Alkalmazás CD
3. Gyors útmutató
4. Garancia kártya

HU

Első lépések



1. Kapcsolja be a PC-jét, vagy notebookját.
2. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a PC-je, vagy notebookja bármelyik USB foglalatába.
3. A PC, vagy notebook automatikusan telepíti az eszköz illesztőprogramját.
4. Az eszköz most használatra kész.
5. Kattintson a Sajátgép → USB Video Eszköz menüpontra, hogy a videó megjelenítést elindítsa.
6. Fénykép készítéséhez kattintson a **Fénykép készítése** gombra, vagy nyomja meg a **Snap** gombot, az eszköz tetején (csak PWC1).
7. Az összes fénykép törléséhez kattintson a **Összes kép törlése a fényképezőről** gombra.

MEGJEGYZÉS:

Az összes eszközfunkció alkalmazásához kérjük, kövesse a következő fejezet utasításait és telepítse a kapott alkalmazás szoftverét.

Alkalmazás szoftver telepítése

1. Az eszköz PC-hez, vagy notebookhoz történő csatlakoztatása és az alkalmazás CD behelyezése után, a telepítő ablak automatikusan megjelenik.

2. Kattintson a **Következő** gombra, a telepítési folyamat megkezdéséhez, vagy a **Mégsem** gombra a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük, kattintson az **Ok** gombra, amikor figyelmeztetést kap **nem aláírt illesztőprogram** telepítéséről. Ez egy Windows rendszerfigyelmeztetés, mely azt jelzi, hogy az adott illesztőprogramot nem igazolta a Windows.

3. Az alkalmazás szoftver automatikusan telepítésre kerül. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejezéséhez.

Alkalmazás szoftver használata



Az alkalmazás szoftver használatának megkezdéséhez kattintson a Start → Programok → Prestigio Webcam → Amcap menüpontra.

- **File** menü:


Fájlnév létrehozásához és a maximum videó megjelenítés méretének meghatározásához kattintson a **Set Capture File** menüpontra.


- **Devices** menü:

Kattintson az eszköz nevére, hogy kiválassza, mint videó/audió bemeneti forrást.

- **Options** menü:

Élő videó megjelenítéshez kattintson a **Preview** gombra. A hangminőség beállításához kattintson az **Audio Format** gombra.






A fő és egyenkénti audio bemenetek jellemzőinek beállításához kattintson az **Audio Capture Filter** gombra.



Különböző haladó videó beállításokhoz, úgy mint speciális effektek a képeken/fénykép keretek, arckövetés, arc effektek, hálózati frekvencia beállítás, videó feldolgozás erősítés és kamera vezérlés, kattintson a **Video Capture Filter** gombra.



A videó megjelenítés paramétereinek állításához kattintson a **Video Capture Pin Size** beállítást a kívánt legjobb felbontáshoz.

MEGJEGYZÉS:

A legjobb képfelbontás nem biztos, hogy a legnagyobb felbontás.

- **Capture** menü:
Videóklipp készítéséhez kattintson a **Start Capture/Stop Capture** gombokra. A másodpercenkénti képkockák számának beállításához kattintson a **Set Frame Rate** gombra. A videóklipp hosszának korlátozásához kattintson a **Set**



Time Limit gombra.

Figyelmeztetések

- Ne próbálja meg az eszközt szétszedni, vagy helyettesíteni semmilyen alkatrészét, hacsak az nincs ebben az útmutatóban leírva.
- Ne helyezze olyan helyre az eszközt, ahol vízzel, vagy bármilyen más folyadékkal érintkezhet. Az eszköz semmilyen módon nem lett vízállóra tervezve.
- Ha az eszköz belsejébe folyadék kerül, azonnal húzza ki azt a számítógépből. Az eszköz használatának folytatása tüzet, vagy áramütést eredményezhet. Kérjük, kérje a termék eladójának, vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központnak a segítségét.
- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa, vagy húzza ki az eszközt nedves kézzel.
- Ne helyezze az eszközt hőforráshoz közel, és ne tegye közvetlenül ki lángnak, vagy hőnek.

Technikai specifikáció

Model Név	PWCx
Lencse	5 Üveg lencse
Csatlakozó	USB 2.0 csatlakozó
Bemeneti Feszültség	5V
Fókusz tartomány	3,0cm ~ Végtelen
Mintavétel tartomány	640 X 480: 30 fps-ig 1600 X 1200: 15 fps-ig
Szín	RGB24 (True Color 24bit)

Képzérzékelő	1/3" CMOS Érzékelő
Képfelbontás	1280 X 1024, 1600 X 1200
Érvényes pixelek	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M Pixel
USB Kábel hossza	145cm (USB csatlakozó beleértve)
Támogatott OS	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Súly	PWC1: 130g PWC2: 130g
Méreték (mm)	PWC1: 99.5(H) X 60.0(SZ) X 36.7(M) PWC2: 66.0(H) X 43.0(SZ) X 152.0(M)

Technikai támogatás és garancia **információk**

Kérjük, látogassa meg a www.prestigio.com weboldalt technikai támogatásért, és a kapott garanciakártyát a garanciára vonatkozó információért.

Jogi **nyilatkozat**

Mindent megtettünk, annak érdekében, hogy ebben a felhasználói útmutatóban szereplő információk és eljárások pontosak és teljesek legyenek. Nem tudunk és nem fogunk vállalni semmilyen felelősséget esetleges hibákért, vagy mulasztásokért. Prestigio fenntartja a jogot, hogy további figyelmeztetés nélkül változtatást hajtson végre az itt lévő termékek bármelyikét.