

Prestigio Data Safe I

Uporabniška navodila

- **Safety Instruction**

1. Za zmanjševanje možnosti požara, električnega šoka ali ostalih poškodb, prosim preberite in upoštevajte navodila !

2. Obdržite in hranite ta navodila.

3. Vedno iztaknite napajalni kabel pred vstavitvijo trdega diska.

4. Varujte napravo pred vlago in vsemi vrstami tekočin.

5. Uporaba napajanja z drugo voltažo bo poškodovala napravo in izničilo garancijo izdelka.

- **Sistemske zahteve**

IBM kompatibilen z USB vmesnikom, Windows 98/ME/ ali višjem.

- **Opis indikatorjev na USB ohišju trdega diska.**

LED stanje

Ko je trdi disk priključen, v pripravljenosti;--gori; utripa---v uporabi

- **Navodila za namestitev:**

- Korak 1: Preverite HDD v Glavnem načinu (Master mode)

- Korak 2: Formatirajte svoj trdi disk preden ga vstavite v zunanje ohišje.

- Korak 3: Prižgite svoj računalnik in počakajte da se zažene operacijski sistem. Prepričajte se da je USB2.0 port nameščen pravilno.

- Korak 4: Priklopite USB kabel v USB priključek na napravi.

- Korak 5: Priklopite USB kabel v USB2.0 port na vašem računalniku. (V primeru da računalnik ne zazna nove naprave, je potrebno priskrbeti USB2.0 port)

- Korak 7: Sledite navodilom za namestitev programske opreme.

- **Navodila za namestitev programske opreme:**

- Windows 98SE operacijski sistem

Ko priklopite napravo v USB2.0 port v USB port na vašem računalniku, mora vaš sistem zaznati novo napravo in prikazati čarovnika za namestitev nove strojne opreme. Tukaj boste potrebovali zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z napravo. Vstavite jo v vašo optično enoto. Sistem bo avtomatično preiskal zgoščenko in našel gonilnike. Tukaj bo sistem dobil tudi navodila kako naložiti gonilnike. Če naprava deluje normalno, bi morala sedaj biti pripravljena za uporabo. Če se nova naprava ne prikaže (Moj računalnik), pomeni da je zunanji disk ni bil formatiran ali aktiviran. Prosim obrnite se na »Kako pripraviti vaš disk«.

- Windows ME/2000/XP operacijski sistem

Korak 1: Ko prvič priključite USB zunanjo napravo na vaš računalnik, bo sistem zaznal novo napravo in namestil primerne gonilnike avtomatično.

Korak 2: Po uspešni namestitvi gonilnikov za vašo napravo, dvokliknite na »Moj računalnik«, kjer boste našli prikazan nov trdi disk. Ta naprava je podprta s strani »mass storage device« v Windows ME/2000 direktno. Ne potrebuje dodatne namestitve. Če je vaša naprava popolnoma nova morate disk še formatirati oziroma narediti particijo. Obrnite se na »particije za USB2.0 zunanji trdi disk« v navodilih.

- MAC OS 10.2 ali višje

Lahko namestite USB napravo na vaš računalnik brez programa z gonilniki, saj bo po krajšem času naprava vidna na vašem računalniku.

- **Particija – Zunanji trdi disk USB2.0**

- Particija v Windows 98SE/ME

Prižgite računalnik in počakajte da se Windowsi 98SE/ME postavijo. Priklopite vašo napravo. Obstajata dva načina kako narediti particijo na vašem disku.

- 1. metoda:

Korak 1: Kliknite na [start], izberite [nadzorna plošča /control panel] v [nastavitve /setting], dvokliknite [sistem / system] in odprite [trdi diski /hard disk].

Korak 2: Lahko vidite trdi disk, ki ste ga ravnokar dodali. Označite USB trdi disk in izberite [možnosti / property], izberite [nastavitve / setting]. Nastavite disk na [izmenljivo / removable].

Korak 3: Po ponovnem zagonu operacijskega sistema, izmenljiv HDD je dodan v [Moj računalnik / My Computer]. Izberite izmenljiv HDD in kliknite nanj z desno tipko na miški. Izberite [formatiraj / format] za formatiranje diska. Tukaj lahko disku določite eno particijo.

- 2. metoda:

Korak 1: V MS-DOS-pridete z klikom na [start], izberite [MS-DOS Prompt] v [Programi / Programs].

Korak 2: V MS-DOS-u, vpišite [FDISK] in pritisnite Enter.

Korak 3: Če je FDISK končal brez kakršnega koli sporočila, pojdite nazaj v Windows 98 namizje, priklopite USB2.0 trdi disk. Ponovno zaženite računalnik. Ponovno priključite USB2.0 HDD in se vrnite na »korak 1«.

Korak 4: Pri prvem oknu FDISK-a. Odgovorite na vprašanje:

Do you want to enable large disk support? Z [Y]

Korak 5: Naslednje okno je [FDISK OPTIONS ali FDISK MOZNOSTI], vpišite "5" v izbrani disk.

POMEMBNO:

Morate vpisat "5" v tem oknu da boste spremenili disk in particijo na trenutno izbranem disku. Privzeto izbrani disk je vaš notranji disk. Če ne spremenite izbranega diska se lahko zgodi da boste izgubili podatke na svojem notranjem disku.

Korak 6: V [Spremeni trenutno izbrani disk / Change Current Fixed Disk Drive], vpišite številko dodeljeno USB2.0 zunanjemu disku.

Korak 7: Vrnite se nazaj na [FDISK OPTIONS / MOŽNOSTI], in sedaj lahko ustvarite ali izbrišete dodeljeno črko diska.

Korak 8: Po končanem FDISK-u, se vrnite v windows okno, izklopite in zopet priklopite USB2.0 trdi disk za aktivacijo spremenjenih stvari. Dvokliknite na [Moj računalnik / My Computer] ikono in USB2.0 trdi disk, ki ste mu naredili particijo se bo prikazal.

■ **Particija - WINDOWS 2000/XP**

Korak 1: Priklopite USB2.0 trdi disk, kliknete na [Start], izberite [Nadzorna plošča / Control Panel] v [Nastavitve / Setting], odprite [Administrativna orodja / Administrative Tools], dvokliknite [Upravljanje računalnika / Computer Management]

Korak 2: Kliknite na [Upravljanje diskov / Disk Management] v levi strani tega okna. Vsi diski bodo vidni na desni strani. Poiščite USB2.0 disk ki ste ga dodali. Desno od diska je status particij. Lahko ustvarite ali izbrišete ali particijo z desnim gumbom na miški.

Korak 3: Z desnim klikom v pravo področje USB2.0 trdega diska priključete možnosti, izberite [Ustvari particijo / Create Partition ...], "Ustavri particijo čarovnik / Create partition wizard" se bo pojavilo.

Korak 4: Sledite navodilom čarovnika, da boste lahko ustvarili partitijo in formatirali svoj disk. Zdaj imate ustvarjeno particijo na disku in lahko že zapisujete podatke nanj.

***Opozorilo : Diski formatirani v APPLE sistemu ne morejo biti uporabljeni na PC-jih. Vendar pa diske formatirane v APPLE sistemu lahko uporabljate tudi na Pcjih.**

● **Odpravljanje težav**

- Ko USB ni priključen na računalnik po sledenju zgoraj navedenih metod, preverite Computer\Control panel\System\Equipment manger] za [General serial bus controller]. Če se le-ta ne nahaja tukaj, ponovno zaženite računalnik in pritisnite [Del] tipko po prižigu računalnika, za vstop v nastavitve BIOS-a. Pod [CHIPSET FEATURES SETUP] ali [INTEGRATED PERIPHERALS], nastavite [On Chip USB] na Enabled. Shranite in ponovno zaženite računalnik.
- Če USB2.0 HDD Disk ni viden v [Moj računalnik / My Computer], disk še ni bil formatiran ali aktiviran. Obrnite se na predel navodil, ki vam pomaga formatirati disk.

- Če USB2.0 External HDD Disk ni bil zaznan s strani USB Mass Storage, preverite USB kabel. Priskrbeti morate USB2.0 port na računalniku.
 - Če imate kakšen drugi problem se obrnite na www.prestigio.com , www.prestigio.si ali pošljite e-mail na support@prestigio.com za tehnično pomoč! (ENG)
-
- Pakirni list:
 - USB zunanja enota.
 - USB 2.0 kabel
 - Usnjena torbica
 - CD z gonilniki
 - Navodila z uporabo