

USB Flash Drive

USB1.1/2.0 Compatible

Korisnički priručnik

Upozorenje & pažnja!!

- **Izbjegavajte** izravan dodir ili korištenje ik kojih predmeta kojim bi ubadali u goli USB konektor (unutar metalnog kućišta konektora), jer statički bi elektricitet mogao oštetiti sadržane komponente.
- **Izbjegavajte** izravno izlaganje višim temperaturama I vlazi, jer funkcionalnost ovog proizvoda će biti izloženo nepovoljnom djelovanju tih ekstremnih uvjeta.
- Molimo **držite podalje** od dohvata djece zbog mogućnosti gutanja.
- **Izbjegavajte** ispuštanje proizvoda u bilo kojem slučaju kako bi spriječili slučajna oštećenja, premda je ovjeren test zaštitom u slučaju ppada s visine do 100cm.
- **Nikako** ne rastavljajte proizvod, to će PONIŠTITI jamstvo.
- Molimo **prekijte** USB konektor dok se ne koristi.
- **Uvijek** umetnite proizvod s prave strane. Pregledajte instalaciju radi jasnih instrukcija.
- **Nemojte** silom umetati karticu u jedinicu ili USB otvor ako osjetite ik koji otpor. To će uzročiti ozbiljnim oštećenjem proizvoda.
- **Nemojte** koristiti niti smejštati na slijedeća mjesta: izravno sunce, vozilo pod velim suncem, područja visoke vlažnosti, područja erozivnog plina/tekućina.
- **Nemojte** koristiti proizvod na ik kojim područjima ili u fnkcije kojima nije izravno namijenjen

Instalacija drivera – Pripremanje USB drive-a za rad:

> **Windows® 98/98SE korisnici:**

- > **Opaska:** ako vaš proizvod nije opremljen CD-om molimo utočite driver sa www.prestigio.com stranice

Opaz: Preporuča se da ne spajate USB Flash Drive na računalo prije instalacije drivera.

- Umetnite driver CD u vaš CD ROM drive.
- Dvaput kliknite "98Driver" direktorij.
- Dvaput kliknite "Setup.exe" kako bi inicirali Win98 Driver Setup program I prтите instrukcije na ekranu.
- Kliknite "OK" kad se pojavi poruka " installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME".
- Spojite USB Flash Drive na vaš USB port računala.
- Vaše će računalo automatski pronaći uređaj prikazujući "New Hardware Found" poruku.
- Provjerite "My Computer." Vidjet ćete da je jedna izmjestiva ikona dodana.

Sada ste uspješno instalirali driver I spremni ste uživati u mogućnostima koje pruža USB Flash Drive

Mogućnosti proizvoda

- Mobilni USB flash drive, USB 2.0 kompatibilno
- Windows 98 i 98SE potreba za priloženi driver
- Driver Slobodan u Windows ME, 2000,XP,Linux i Mac OS,
- Kapacitet 64MB ~ 4GB dostupno *
- Prijenos podataka do 480Mbs/sec maksimalno
- Application Program podržava secure, system boot up idisk partition funkcije
- Plug & Play / Hot Swappable

Interface	USB 2.0 usuglašeno
Kapacitet	64MB ~ 4GB *
Omjer brzine prijenosa podataka	do 480Mbs/sec maksimalno (odgovara za USB 2.0 standard) **
OS podrška	Driver slobodan: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X više I Linux kernel 2.4 više. Windows98/98SE: driver potreban
Napajanje	DC 3.3/5V ± 10%
Potrošnja energije	Suspend Current < <0.5mA Active Current < 130mA
Operativni napon	5V± 10%(isporučen od USB porta)
Okruženje	Operativna temperatura: 0 do 65°C Neoperativna temperatura: -20°C do 75°C

* Kapacitet varira od modela

** Varira u dizajnu hardware-a i software-a.

• **Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux korisnici:**

Nema potrebe instalirati driver. Jedino kad prvi puta spojite uređaj na računalo, Windows će ga automatski pronaći prikazujući "Found new hardware" I automatski instalirati potrebni driver. Kad vidite ikonu izmjestivog diska u "My Computer" I na task bar-u pri dnu ekrana računala, spremni ste koistiti vaš USB Drive.
Opaz: Windows 2000 i ME korisnici moraju instalirati 98 Driver kako bi koristili višenamjenske USB uređaje istovremeno.

• **Uklonite USB Pen Drive iz računala:**

Upozorenje: Kako bi spriječili gubitak podataka, ne uklanjajte vaš I-Stick kad LED indikator svijetlo na jedinici treperi.

Za Windows 98/98SE korisnike:

Slobodno otpojite uređaj iz računala jedino dok LED status indikator svjetlo ne treperi.

Za Windows ME/2000/XP korisnike:

Upozorenje: Trebate pratiti slijedeće korake sigurnog uklanjanja ili može doći do gubitka podataka.

Davput kliknite na task bar pri dnu ekrana vašeg računala. Pojavit će se okvir dijaloga. Dvapu kliknite "USB Mass Storage Device" I kliknite "OK." Kliknite "OK" kad se pojavi poruka "Safe To Remove Hardware". Sada možete izmjestiti iz računala.

Mac OS 9.X & 10.X korisnici:

Za izmještanje USB Pen drive-a iz računala, samo prevucite I pustite ikonu diska u ikonu smeća.