

1. Pakendis olevate esemete nimekiri

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Vahelduvvooluadapter |
| 3. Kõrvaklappid | 4. USB-kaabel |
| 5. Kiirkasutusjuhend | 6. Garantiikaart |

2. Seadme ülevaade



1	Toite- /lähtestamise nupp	Seadme sisse- /väljalülitamine; seadme seiskamine / aktiveerimine; seadme vaikesätete lähtestamine
2	Vol + / Vol -	Helitugevuse reguleerimine
3	Mikro-SD kaardi pesa	Sisestage SD-kaart
4	Mikro-USB port	Ühendage USB-pistik
5	Kõrvaklappide pistikupesa	Ühendage kõrvaklapid
6	Mini-HDMI videoväljund	Ühendage valikuline HDMI-kaabel
7	Alalisvooluport	Ühendage vahelduvvooluadapter

Alustamine

3. Laadimine

- Sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja ühendage toiteadapter seina pistikupesasse, et alustada laadimist.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 3 tundi. Seadme kasutamine vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal võib pikendada laadimise aega.

4. Sisse- / väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **toitenuppu**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **koduekraanile**.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage **toitenuppu** üks kord ja unerežiimist väljumiseks vajutage seda uuesti.
- Vajutage ja hoidke all **toitenuppu** ning seejärel koputage **Power off / Standby (Toide väljs / Ooterežiim)**, et seade välja lülitada või unerežiimi siseneda.

5. Käivitusviisard

- Seadme esmakordsel kasutamisel (või pärast kõigi kasutaja personaalsete seadistuste lähtestamist) käivitab seade automaatselt **käivitusviisardi Startup Wizard**.
- **Käivitusviisard** võimaldab valida süsteemi keelt keelte nimekirjast ja ajavööndit.
- **Käivitusviisardi** käitamise ajal toimub seadme kiirendusmõõduri kalibreerimine. Kalibreerimise teostamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Põhifunktsioonid

6. Peamenüü

Pärast **käivitusviisardi** käitamist siseneb seade **koduekraanile**, mis sisaldab installitud rakendusi ja vaikerakendusi. Allpool on üksikasjalikult kirjeldatud peamisi rakendusi.



Vajutades ikoonile **Guide (Juhend)**, esitab seade esitusvideo, milles tutvustatakse seadme põhifunktsioone, Prestigio graafilist kasutajaliidest ja installitud rakendusi, mida saab kasutada igapäevases elus, kontoris ja mängude mängimiseks.



Rakenduses **Gallery (Galerii)** saab vaadata ülesvõtteid ükshaaval fototahvlina või slaidiseansina. Ühelt fotolt teisele liikumiseks tuleb sõrmega ekraanil horisontaalselt tõmmata.



Rakendus **Video** võimaldab taasesitada järgmistest vormingutes faile: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ja 3GP.

Nõuanne.

Video taasesituse saab igal ajal peatada ja seejärel taastada, koputades faili nimest paremal pool asuval sümbolil „+“.

Rakendus **Browser (Brauser)** võimaldab sirvida Interneti vaikebrauserit Android kasutades.

Märkus.

Vaadake teavet Internetiühenduse kohta peatükist **8**.

WiFi-ühendus.

Nõuanne. Brauseri rakendus toimib ka siis, kui samaaegselt on avatud mitu lehekülge.



Rakendus **Email (E-post)** toetab POP või IMAP e-posti kontosid.

Põhifunktsioonid

7. Kiirklahvid

Kodulekraanil on saadaval järgmised kiirklahvid:



Tagasi – eelmisele ekraanile naasmine.



Menüü – pakub menüüsuvandeid vastavalt aktiivsele ekraanile.



Kodu – vajutage üks kord: **kodulekraanile** naasmine.
Vajutage ja hoidke: liikumine ühe äsjase rakenduse juurde.



Otsing – võimaldab elemendi otsingut seadmest või Internetist.

8. WiFi-ühendus

- Vajutage kodulehekülje menüüs ikoonile **Settings (Seaded)**, et siseneda suvandite loendisse. Valige **Wireless & networks (Traadita ühendus ja võrgud)**.
- Kui WiFi on välja lülitatud, koputage WiFi joonel, et see sisse lülitada. Seejärel valige **Wi-Fi settings (WiFi seaded)**.
- Seade hakkab skaneerima saadavalolevaid WiFi-võrke ja kuvab need ekraani alaservas.
- Koputage võrgul, millega soovite ühenduse luua. Seejärel koputage traadita ühenduse salasõna väljal, et kuvada virtuaalne klaviatuur. Sisestage nõutav võrgu teave, koputage **Done (Tehtud)** ja seejärel koputage **Connect (Ühenda)**.
- Nüüd püüab seade luua ühendust WiFi juurdepääsupunktiga, millel on teie poolt sisestatud võrgu parameetrid.

Sisu teisaldamine

9. Sisu teisaldamine arvutist

- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu arvutiga. Seade siseneb automaatselt USB ekraanile. USB andmete teisaldamise lubamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Arvuti tuvastab seadme automaatselt.
- Palun teisaldage vajalik sisu **Windows Explorerit** kasutades.

10. Sisu allalaadimine rakendusest AppsLib

- Saate tasuta või tasulisi rakendusi otse oma seadmest alla laadida, kasutades rakenduse **AppsLib** kauplemiskeskonda.
- Enne sisenemist rakendusse **AppsLib** veenduge, et **WiFi-ühendus** on loodud.
- Kui Internetiühendus on loodud, vajutage **koduekraanil** ikoonile .
- Sisenenud rakendusse **AppsLib**, saate vaadata tasuta ja tasuliste rakenduste nimekirja ning soovitud rakendusi alla laadida.
- Pärast **menüü** vahekaardile **Menu vajutamist** pakub seade teile järgmisi suvandeid:

My apps (Minu rakendused)

Vaadake installitud rakenduste nimekirja.
Värskendage rakendusi või desinstallige neid.

Settings (Seaded)

Muutke rakenduse **AppsLib** konto seadeid, **Clear cache (Tühjenda vahemälu)** ja **Clear search cache (Tühjenda otsingu vahemälu)**.

About (Lepingust) Exit (Väljumine)

Sisenege rakenduse **AppsLib lõppkasutaja litsentsilepingusse**.
Väljuge programmist.

Tehnilised andmed

Protsessor	ARM Cortex A8 taktsagedusel 1 GHz DSP-ga; OpenGL ES 2.0 riistvara 3D-graafika kiirendi
OS	Android 2.2 (Froyo)
Ekraan	7" TFT LCD, mahtuvuslik puuteekraan (toetab multitouchi)
Resolutsioon	Kõrge resolutsioon, 800 x 480 pikslit, 16 miljonit värvi
Toetatavad failivormingud	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Heli: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Pilt: JPEG, BMP, PNG, GIF
Mälumaht	8 GB välmälust, mikro-SD pesa
Liidesed	USB 2.0, mikro-SD (SDHC-ühilduv), USB Host, HDMI
Side	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Aku	3850 mAh liitiumpolümeeraku
Mõõtmed	201 x 114 x 10 mm (P x L x K)
Kaal	300 g

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid pidevalt täiustatakse, võivad teie seadme tarkvara kujundus ja funktsionaalsus käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.