Update firmwaru – postup

Ujistěte se, že máte staženu správnou verzi firmwaru určenou pro váš model Prestigio tabletu. Označení modelu najdete na krabici a také na zadní straně přístroje, viz následující obrázky.



Postup se skládá ze dvou základních kroků.

- 1. Instalace ovladače na váš počítač (provede se pouze jednou při prvním připojení tabletu k PC)
- 2. Vlastní update firmwaru

Instalace ovladače

- 1. Ujistěte se, že je váš tablet vypnutý a není připojený k počítači.
- 2. Držte stisknuté tlačítko se šipkou dolů na přední straně tabletu a zároveň připojte tablet pomocí přiloženého USB kabelu k vašemu PC.



- 3. Uvolněte tlačítko.
- 4. Správce zařízení nabídne instalaci ovladače.



5. Proveďte instalaci ovladače. Postup je standardní pro všechny systémy Windows. Ovladače pro 64bitový systém najdete ve složce amd64, pro 32bitový ve složce x86. Kvůli možné nekompatibilitě doporučujeme provádět update na 32bitovém systému.



Instalace ovladače

- 1. Spusťte utilitu BatchUpgrade (ve složce Tool)
- Připojte tablet k počítači způsobem popsaným v bodu 2 v části Instalace ovladače (vypnout tablet, držet šipku dolů a zároveň připojit tablet USB kabelem k PC). V okně utility se objeví zelené políčko. Pokud se tak nestane, odpojte tablet a postup opakujte.

Boot :				Success:	0
Version:	Date			Failure:	C
Setting					
🗸 Image					
🗖 Demo 👘			🔽 Er	ase User Sect	ion
Device Vpgrade	Area 3	5	6		3

3. Zvolte tlačítko v pravé horní části okna utility a v následně otevřeném dialogovém okně najděte soubor firmwaru (přípona img).

Boot :	D:\PRODUCT	2/1_WID/L			Concerning and a second second second	Success.	
Version:	5.03	Date:	2010-12-1	0 17:18:48		Failure:	C
Setting							-
🔽 Image	D:\PRODU	JCTS\1_MII)\PMP3084\P	MP3084B2	0110321_V2.	1.2.img	.
Demo							
	-Image Versi ersion:2.1.2	on======		×	V Er	ase Vser Sec	ion
'irmware Vo Device Up;	-Image Versi ersion:2.1.2 grade Area	on======			V Er	ase User Sec	iion
'irmware Vo Device Up _i	Image Versi ersion:2.1.2 grade Area	on	4	5	V Er	ase User Sect	:ion
Device Up; 7-5	Image Versi ersion:2.1.2 grade Area	on		5	V Er	ese User Sect	:ion

4. Zrušte zaškrtnutí položky Erase User Section.

Boot :	D:\PRODUC	TS\1_MID\H	PMP3084\too	ols v1.23\to	ols	Success:	0
Version:	5.03	Date:	2010-12-1	10 17:18:48		Failure:	0
Setting							
🔽 Image	D:\PROD	UCTS\1_MI	D\PMP3084\B	PMP3084B2	0110321_V2	.1.2.img)
🔲 Demo					<u>E</u> r	ase User Se	etr n
irmware V	ersion:2.1.	2					
irmware V Device Vp	ersion:2.1. grade Area	2					
irmware V Device Up, 1 7-5	ersion:2.1. grade Area 2	2	4	5	6	7	8

5. Stiskněte tlačítko Upgrade.

Boot :	D:\PRODUC	TS\1_MID\F	MP3084\too	ls v1.23\to	ols	Success:	0
Version:	5.03	Date:	2010-12-1	0 17:18:48		Failure:	0
etting							
🗸 Image	D:\PROD	UCTS\1_MII	\PMP3084\P	MP3084B2	0110321_V2	1.2.img	
Demo					🗆 Er	ase User Se	ction
rmware V	-Image Vers ersion:2.1.	i on======= 2					
evice Up;	-Image Vers ersion:2.1. grade Area	i on======= 2					
rmware V evice Up; 1	-Image Vers ersion:2.1. grade Area	3	4	5	6	7	8
rmware V evice Up, 1 7-5	-Image Vers ersion:2.1. grade Area 2	3	4	5	8	7	8

6. Spustí se update firmwaru. Během procesu neodpojujte USB kabel.



 Po skončení updatu bude původně zelené políčko zase šedé. Tablet se restartuje a dokončí instalaci, což potrvá 3-5 minut. Potom budete vyzváni k provedení kalibrace dotykové obrazovky a zadání lokálního nastavení (časové pásmo, jazyk).

