



Sadržaj pakovanja

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Prestigio web kamera glavna jedinica | 3. Brze instrukcije |
| 2. CD | 4. Garantni list |

Start



1. Uključite PC ili notebook.
2. Postavite USB konektor na bilo koji USB slot na PC računaru ili laptop računaru.
3. Drajver uređaja biće automatski instaliran na PC ili notebook.
4. Sada je uređaj spreman za upotrebu.
5. Kliknite na My Computer → USB Video Device za start video sesije.
6. Kliknite na **Take a new picture** ili pritisnite **Snap** taster sa gornje strane uređaja, da biste napravili snimak.
7. Kliknite na **Delete all pictures on camera** da obrišete sve snimke.

NAPOMENA:

Da biste maksimalno koristili sve funkcije, partite instrukcije u sledećem sektoru da biste instalirali program.

Instaliranje softvera


1. Nakon konekcije uređaja na PC ili notebook i instaliranja CD-a, instalacioni prozor će se pojaviti automatski.
2. Kliknite na **Next** taster da inicirate instalacioni process ili **Cancel** taster za izlaza.

NAPOMENA:

Kliknite na **Ok** kada budete upozoreni za instalaciju **Unsigned Driver-a**. Ovo je upozorenje Windows sistema koji ukazuje da ovaj drajverski program nije sertifikovan od strane Windows-a.

3. Softver će biti automatski instaliran. Kliknite na **Finish** taster da završite instalaciju.

Upotreba softvera




Kliknite na **Start** → **All Programs** → **Prestigio Webcam** → **Amcap** za start upotrebe programa.

- **File** meni:

Kliknite na **Set Capture File** za kreiranje naziva fajla i određivanje maksimalne veličine videa.

- **Devices** meni:


Kliknite na naziv uređaja za selekciju video/audio input izvora.



- **Options** meni:

Kliknite na **Preview** za prikaz uživo napravljenih snimaka.


Kliknite na **Audio Format** za podešavanje kvaliteta zvuka.



Kliknite na **Audio Capture Filter** za audio input podešavanja i individualna audio input podešavanja.




Kliknite na **Video Capture Filter** za podešavanje različitih naprednih video funkcija uključujući i specijalne efekte naslikama, Face Tracking, Face Effect, Power Line Frequency podešavanja. Video Proc Amp i Camera kontrole.



Kliknite na **Video Capture Pin** da podesite video streaming parameter. Podešava **Output Size** na najbolju, željenu rezoluciju.

NAPOMENA:

Najbolja rezolucija slike možda neće biti i najveća rezolucija.



● Capture meni:

Kliknite na **Start Capture/Stop Capture** za kreiranje video klipa. Kliknite na **Set Frame Rate** podesite broj slika u sekundi. Kliknite na **Set Time Limit** da definišete vremenski limit video klipa.

Mere predostrožnosti

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja osim ako je u uputstvu tako naznačeno.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan.

- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja odmah diskonektujte uređaj sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili toploti

Tehnička specifikacija

Naziv modela	PWC413
Sočiva	5 Glass Lens
Interfejs	USB 2.0 Interfejs
Input voltaža	5V
Focus Range	3.0cm ~ Beskonačno
Frame Rate	640 X 480: Do 30 fps 1600 X 1200: Do 10-15 fps
Boja	YUY2
Senzor slike	1/6" CMOS Senzor
Rezolucija slike	1280 X 1024, 1600 X 1200
Validni pikseli	100K / 350K / 480K / 1.3M Piksela
Dužina USB kabla	145cm±2cm (Uključujući USB džek)
OS podrška	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Težina	140g
Dimenzije (mm)	61mm×78mm×98mm

Tehnička podrška i garantne informacije

Posetite www.prestigio.com za tehničku podršku i pogledajte priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti i neće biti prihvaćena za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.