


Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας **Prestigio - Ηλιακά φορτιζόμενο Bluetooth Hands Free**. Κάνετε μια εξαιρετική επιλογή και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε όλες τις δυνατότητες του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά όλο το σύντομο οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε όλες τις διαδικασίες του σύντομου οδηγού για να απολαύσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του προϊόντος.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κύρια μονάδα X 1	Καλώδιο USB X 1
Κιτ βάσης στερέωσης X 1	Σύντομος οδηγός X 1
Φορτιστής αυτοκινήτου X 1	Κάρτα εγγύησης X 1

Επισκόπηση προϊόντος



Σύνοψη λειτουργιών πλήκτρων

Λειτουργία	Κατάσταση συσκευής	Ενέργεια
Για ενεργοποίηση	Απενεργοποιημένη	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα.
Για απενεργοποίηση	Ενεργοποιημένη	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα.
Ένταση ήχου - ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ	Συνομιλία	Πατήστε  / 

Μεταφορά κλήσης	Συνομιλία	● Πατήστε μια φορά  για μεταφορά κλήσης από το κινητό τηλέφωνο στη συσκευή. ● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο για μεταφορά κλήσης από τη συσκευή στο κινητό τηλέφωνο.
Απάντηση κλήσης	Κουδούνισμα	Πατήστε 
Τερματισμός κλήσης	Συνομιλία	Πατήστε 
Κλήση σε αναμονή	Συνομιλία	Πατήστε και κρατήστε πατημένο  για 1 δευτερόλεπτο
Επανάκληση τελευταίου αριθμού	Ελεύθερη	Πατήστε και κρατήστε πατημένο  για 1 δευτερόλεπτο
Φωνητική κλήση	Ελεύθερη	Πατήστε 
Για απόρριψη κλήσης	Κουδούνισμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο
Για έναρξη ζευγοποίησης	Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα
Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης κουδουνίσματος	Κουδούνισμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο

Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης μικροφώνου Κατάσταση μπαταρίας Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηλιακής φόρτισης	Συνομιλία	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο
	Ενεργοποιημένη/Ελεύτερη	Πατήστε  και  ταυτόχρονα
	Ενεργοποιημένη	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα

Κατάσταση ενδείξεων LED και Ηχητικό σήμα

Λειτουργία	Ηχητικό σήμα	LED κατάστασης
Ενεργοποιημένη	Ήχος ενεργοποίησης	Το LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε φως 5 φορές
	Ήχος απενεργοποίησης	Το LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε φως 5 φορές
Απενεργοποιημένη	Διπλός ήχος μπιπ	Το LED είναι αναμμένο μόνιμα με μπλε φως
	Κανένα μπιπ	Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 3 δευτερόλεπτα
Ζευγοποίηση	Ένας ήχος μπιπ	Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα
	Κανένα μπιπ	Το LED και το LED κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνουν κάθε 3 δευτερόλεπτα
Καμία σύνδεση ανάμεσα σε συσκευή & κινητό τηλέφωνο		
Συσκευή & κινητό τηλέφωνο έχουν συνδεθεί		
Αθέλητη απώλεια επικοινωνίας		

Λειτουργία οίγασης ενεργοποιημένη κατά τη λήψη κλήσης	Κανένα μπιπ	Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 0,5 δευτερόλεπτο
Λειτουργία οίγασης ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια κλήσης	Ήχος μπιπ κατά διαστήματα	Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 0,5 δευτερόλεπτο
Φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου	Κανένα μπιπ	Το LED κατάστασης μπαταρίας είναι αναμμένο με κόκκινο φως
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε	Κανένα μπιπ	Το LED κατάστασης μπαταρίας είναι σβηστό
Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας	Ήχος μπιπ κατά διαστήματα	Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και το LED κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει ταυτόχρονα με κόκκινο χρώμα

Εγκατάσταση συσκευής

Τρόπος εγκατάστασης	
	Για να ελαχιστοποιήσετε την παρεμπόδιση της ορατότητας του οδηγού και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του μικροφώνου και την αποτελεσματικότητα της ηλιακής φόρτισης, συνιστάται η συσκευή να τοποθετείται και να προσαρτάται είτε με ταινίες 3M ή με βεντούζες στην πάνω αριστερή

Φόρτιση συσκευής



Με φορτιστή αυτοκινήτου:

- Ανοίξτε τη θύρα φόρτισης **PWR** της συσκευής και συνδέστε στη συσκευή το φορτιστή αυτοκινήτου. Το LED κατάστασης μπαταρίας θα πρέπει να είναι αναμμένο με κόκκινο χρώμα.
- Η μπαταρία της συσκευής θα έχει φορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες.

Με ηλιακό πάνελ:

- Απλά κατευθύνετε το ηλιακό πάνελ στο πίσω μέρος της συσκευής προς τον ήλιο.
- 3 ώρες φόρτισης με το ηλιακό πάνελ θα παρέχουν περίπου 30 λεπτά χρόνου ομιλίας. Η συνεχής φόρτιση θα παρέχει επαρκή ενέργεια για τη διατήρηση των κανονικών λειτουργιών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το LED κατάστασης μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο προηγούμενο τμήμα.

Κατάσταση μπαταρίας

- Για να εμφανίσετε την κατάσταση της μπαταρίας πατήστε ταυτόχρονα  και .

Αριθμός κόκκινων αναλαμπών και ήχων μπιπ	4 φορές	3 φορές	2 φορές	μία φορά
Υπολειπόμενος χρόνος ομιλίας	> 7 ώρες	> 5 ώρες	> 3 ώρες	< 3 ώρες

- Όταν η φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής είναι μικρότερη από 10%, το LED κατάστασης αναβοβλίνει με μπλε χρώμα και το LED κατάστασης μπαταρίας αναβοβλίνει ταυτόχρονα με κόκκινο χρώμα.

Τα πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ON] για 2 δευτερόλεπτα. Παράγεται ήχος ενεργοποίησης και το LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε φως 5 φορές.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ON] για 5 δευτερόλεπτα. Παράγεται ήχος απενεργοποίησης και το LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε φως 5 φορές.

Ζευγοποίηση



- Ξεκινήστε με τη συσκευή απενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ON] για 5 δευτερόλεπτα. Μετά τον ήχο ενεργοποίησης θα παραχθούν 2 σύντομοι ήχοι μπλιπ και το LED κατάστασης θα είναι αναμμένο με μπλε φως.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία bluetooth του κινητού τηλεφώνου και αρχίστε την αναζήτηση για συσκευές bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου.
- Από τον κατάλογο συσκευών επιλέξτε "BHF2A".
- Όταν σας ζητηθεί κωδικός καταχωρίστε "0000".
- Όταν επιτευχθεί η ζευγοποίηση, θα παραχθεί ένας ήχος μπλιπ.
- Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ζευγοποίησης, αν η ζευγοποίηση δεν είναι επιτυχής.

Αυτόματη επανασύνδεση

- Μετά την ενεργοποίηση η συσκευή θα επανασυνδεθεί αυτόματα με ζευγοποιημένο κινητό τηλέφωνο εντός εμβέλειας.
- Επίσης η συσκευή θα επανασυνδεθεί αυτόματα με ζευγοποιημένο κινητό τηλέφωνο το οποίο ήταν προηγουμένως εκτός εμβέλειας όταν η συσκευή είναι πάλι εντός εμβέλειας. Για χειροκίνητη επανασύνδεση των συσκευών πατήστε .


Βασικές λειτουργίες

Απάντηση κλήσεων




- Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση πατήστε .
- Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του ήχου κουδουνίσματος πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο. Για να επανενεργοποιηθεί ο ήχος κουδουνίσματος επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.
- Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο.

Πραγματοποίηση/Τερματισμός κλήσεων



- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης πατήστε  και προφέρετε το όνομα που είναι καταχωρισμένο στον κατάλογο φωνητικής κλήσης. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνον αν υποστηρίζεται από το κινητό τηλέφωνο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης κλήσης του τελευταίου αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο.
- Για να τερματίσετε μια τηλεφωνική κλήση πατήστε .

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων



- Πατήστε (+)(-) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε 8 βαθμίδες.
- Πατήστε [↔] για μεταφορά κλήσης από το κινητό τηλέφωνο στη συσκευή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το (+) για 1 δευτερόλεπτο για μεταφορά κλήσης από τη συσκευή στο κινητό τηλέφωνο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το (-) για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου. Κατά τη διάρκεια της σίγασης παράγεται κατά διαστήματα ήχος μπιπ. Για να συνεχίσετε πάλι μια κλήση επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [↔] για 1 δευτερόλεπτο για να συνδεθείτε με τη 2^η εισερχόμενη κλήση (κλήση σε αναμονή). Για να ξανασυνεχίσετε την 1^η κλήση επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προφυλάξεις

- **ΜΗ** ρίχνετε τη συσκευή κάτω από ψηλά σημεία.
- **ΜΗΝ** τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- **ΜΗΝ** εκθέσετε τη συσκευή απ' ευθείας σε νερό, οινόπνευμα, διαλύματα βενζολίου κλπ., ούτε καν για λόγους καθαρισμού.
- **ΜΗΝ** εκθέσετε στη συσκευή σε πηγές θέρμανσης ή φλόγας.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και σκόνη.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Η εμβέλεια κάλυψης της επικοινωνίας Bluetooth είναι σχεδιασμένη για να είναι εντός μεγίστου 10 μέτρων, αλλά στην πράξη η κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και ενδεχόμενα εμπόδια.

- Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν προφίλ Bluetooth για ακουστικά ή ανοικτή συνομιλία.
- Για να διασφαλιστεί σωστή λειτουργία, η συσκευή δεν θα πρέπει να είναι σε γειτνίαση με άλλες συσκευές (συσκευές ασύρματου LAN, φούρνο μικροκυμάτων κλπ.) οι οποίες λειτουργούν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων (ζώνη συχνοτήτων ISM, 2.402 GHz ~ 2.480 GHz).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με δυναμικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις η συσκευή θα μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν απροσδόκητη έκρηξη με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη συσκευή έχει σχεδιαστεί για να έχει μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Μια καινούρια μπαταρία ή μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο θα μπορούσε να παρουσιάσει μειωμένη χωρητικότητα για τους πρώτους λίγους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης.
- Όταν η συσκευή φορτίζεται με ηλιακό πάνελ, ο χρόνος λειτουργίας που περιλαμβάνει χρόνο ομιλίας και χρόνο αναμονής θα επεκτείνεται συνεχώς χωρίς υποστήριξη από φορτιστή αυτοκινήτου.

Προδιαγραφές προϊόντος

Τσίπσετ	BC5MM
Έκδοση Bluetooth	Πρότυπο Bluetooth 2.1
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP, HSP, SDAP, GAP
Συχνότητα	2.402 GHz ~ 2.480 GHz (ζώνη ISM)
Εμβέλεια κάλυψης	10 μέτρα (33 πόδια)
Ηχείο	32n, 0,5 W~0,8 W
Εμβέλεια λειτουργίας	Έως10 μέτρα (33 πόδια)
Χρόνος ομιλίας	15 ώρες

Χρόνος αναμονής	500 ώρες
Μικρόφωνο	4η, 1,5 T, -42 dB
Χωρητικότητα μπαταρίας	500 mAh, 3,7 V
Χρόνος φόρτισης	2 ώρες (φορτιστής αυτοκινήτου) 30 ώρες (φόρτιση με ηλιακό πάνελ)
Διαστάσεις προϊόντος	91,3mm (Μ) x 50,5mm (Π) x 13,3mm (Β)
Βάρος	60 γρ.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η **Prestigio** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.