

Prestigio

Bluetooth GPS приемник

Съдържание

1. ПЪРВИ СЪПКИ	3
1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
1.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА	3
2. ИЗГЛЕДИ НА ПРОДУКТА.....	4
3. ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО	4
3.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ	5
3.2 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ	5
4. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО	6
4.1 КОМУНИКАЦИЯ НА ДВОЙКА УСТРОЙСТВА	6
4.2 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ	7
4.3 СВЕТОДИОДНИ ИНДИКАТОРИ	7
5. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. ПРИЛОЖЕНИЕ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.2 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ	9
6.3 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. Първи стъпки

Благодарим ви за закупуването на **Prestigio Bluetooth GPS приемник**. Вия направихте отличен избор и се надяваме, че ще се наслаждавате на всички възможности на продукта. Той предлага пълнофункционална персонална навигациона система в съчетание с мултимедиен (MP3, MP4) плейър и устройство за разглеждане на снимки. Моля прочетете внимателно ръководството преди да започнете да използвате продукта, и следвайте внимателно всички процедури, за неговото пълноценно функциониране.

1.1 Мерки за безопасност

Моля спазвайте всички мерки за безопасност преди да използвате **Prestigio Bluetooth GPS приемник**. Моля следвайте всички процедури описани и приемника за правилната работа с устройството. Неспазването на инструкциите може да доведе до рискови ситуации с възможности увреждания или повреди на имущество.

- **НЕ** се опитвайте да разглобявате или промените каквато и да е част от устройството.
- **НЕ** закривайте вентилационните отвори.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до вода или други течности. Устройството **НЕ** е водоустойчиво.
- При навлизане на вода в устройството, веднага откачете захранването, за да предотвратите пожар или електрически удар. Моля консултирайте се с дистрибутора или най-близкия сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не откачайте, нито свързвайте устройството с мокри ръце.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до топлинен източник, нито го излагайте на пряк пламък и топлина.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до уреди генериращи силни електромагнитни полета. Последното би довело до загуба на данни или недобро функциониране.

1.2 Съдържание на пакета

Обект	Описание	Количество
	Prestigio Bluetooth GPS Приемник	1
	Литиево-йонна презареждаема батерия	1
	Ръководство на потребителя	1
	Гаранционна карта	1
	AC адаптер	1
	Адаптер за кола	1

2. Изгледи на продукта

Изображенията в този документ са само за илюстрация. Реалният продукт може леко да се различава от изображенията.



1. USB вход за захранване
2. Бутон за захранване
3. LED индикатор за батерия



4. LED индикатор за Bluetooth Статус
5. LED индикатор за GPS Статус
6. Вътрешна антена

3. Зарядно устройство

3.1 Поставяне на батерията



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля изключете и откачете източника на захранване преди поставяне/изваждане на батериите. В противен случай може да повредите устройството.



1. Натиснете и вдигнете клипа на задния капак.
2. Поставете батерията в посоката, указана на илюстрацията. Уверете се, че позлатените контакти са към интерфейса на устройството.



3. Леко натиснете батерията към устройството и притиснете за да влезе в корпуса.
4. Поставете заключалките в приемните отвори и натиснете задния капак за да затворите устройството.

3.2 Зареждане на батерията



1. Поставете мини-USB кабела в USB-входа за захранване. Свържете другия край към хост – ноутбук и пр.
2. LED на захранването става ЧЕРВЕН, когато батерията е изтощена, ЗЕЛЕН, когато се зарежда и мига ЗЕЛЕНО, когато е напълно заредена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля заредете докрай устройството преди първа употреба.

4. Работа с устройството



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изключете и откачете устройството и всякакво външно устройство към него преди да опитате свързване с друго устройство. В противен случай може да се получат реални повреди за продукта и външните устройства.

4.1 Комуникация на двойка устройства



1. Деактивирайте Bluetooth функцията в хост устройството преди комуникация.
2. Включете **Prestigio Bluetooth GPS приемник** за да започнете комуникацията по двойки. Въведете код-парола "0000", ако се подсказе от хост-устройството.
3. Процедурата за комуникация на двойка се изисква само при първото използване.
4. В Bluetooth Manager се създава устройство за бърза връзка наречено "iBT-GPS".
5. Щракнете върху шорткѝта, за да свързвате в бъдеще отново към **Prestigio Bluetooth GPS приемник**.
6. След завършване на процеса на комуникация, щракнете "Serial Port" или "Outbound COM Port", за да потвърдите присвоения COM порт при връзка с PC/PDA устройство.
7. Започнете да зареждате навигационния софтуер в хост-устройството. Уверете се, че "Сериен порт" съвпада с този на продукта.



8. За да спрете Bluetooth функцията, моля изключете GPS функцията на хоста. **Prestigio Bluetooth GPS приемник** ще бъде откачен от хост-PC-то.
9. Изключете от захранване **Prestigio Bluetooth GPS приемник** за да съхраните енергия

4.2 Пестене на енергия

Prestigio Bluetooth GPS приемник поддържа функцията Авто **On-Off** (при режим на пестене на енергия). Устройството автоматично се изключва след прекъсване на Bluetooth връзката. Bluetooth LED дисплея ще мига на всеки 5 секунди за да отрази промяната.

В режим на пестене на енергия, **Prestigio Bluetooth GPS приемник** автоматично ще влезе в нормален режим, когато Bluetooth връзката се поднови. Bluetooth дисплеят ще почне пак да мига на 5 сек и GPS LED дисплеят ще стои вкл. за да потвърди GPS статуса.

4.3 LED индикатори

Индикатори	символ	мига	Вкл	Изкл
Захранване		Червен (слаба батерия) Зелен (пълно заредена)	Зелен (зарежда)	N/A
Bluetooth		<u>Всяка секунда:</u> Има връзка, предаване <u>На 5 сек.:</u> Изгубена връзка, режим пестене	Не е свързан / Комуникация по двойки	GPS не е включен
GPS		GPS позиция фиксирана, Навигация	Детектира сателит, GPS нефиксиран	GPS не е включен

5. Отстраняване на повреди

Вземете описаните в таблицата по-долу мерки, за да решавате елементарни въпроси преди да се обадите на сервизната служба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Незабавно изключете устройството и откачете адаптера, ако уреда

не работи добре. Не се опитвайте да го поправяте сами!.

Проблеми	Възможни причини	Възможни решения
Няма инфо за позиция, но таймерът брои	Слаб или никакъв GPS сигнал на текущото място	Преместете устройството на открито място
Невъзможност за фиксиране на позиция	Навигационният софтуер не е коректно конфигуриран	Сменете връзката с "Other Bluetooth GPS" или се консултирайте със софтуерната компания
Не функционира	Bluetooth функцията е нестабилна	Рестартирайте хост-компютъра или преинсталирайте софтуера
Не мога да ползвам COM порта	Устройството не е коректно инсталирано или COM порта е зает	Преинсталирайте устройството или спрете това, което заема COM порта
Не мога да установя връзка с устройството	Слаба връзка	Рестартирайте устройството и преинсталирайте софтуера
Няма сигнал	Хост-устройството е в режим на пестене на енергия и затваря COM-а	Затворете приложението и го изпълнете отново за отваряне на COM порт-а
Няма сигнал	Слаб или никакъв GPS сигнал при използване в сграда	Преместете устройството на открито място



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Статично електричество или външни смущения могат да доведат до аномална работа на Prestigio Bluetooth GPS приемник. За да отстраните смущението, моля откачете захранващия кабел и го поставете в контакта отново за да ресетирате устройството. Ако проблемът продължава, откачете кабела и се консултирайте със сервизна служба.

6. Приложение

6.1 Технически спецификации

GPS чип	MTK GPS модул
Работна честота	L1, 1575.42MHz
Baud Rate	115,200 bps

Канали	51 канала за проследяване
Антенa	Вградена пач-антена с филтър за шум
Чувствителност	Трекинг – 158 dBm
Захранване	Презареждаема литиево-йонна батерия (1000mAh)
Време на работа	25 часа с напълно заредена батерия
Околна среда	-10°C ~ +60°C
Интерфейс	Съвместим с Клас 2 Bluetooth V1.2
Ефективен обхват	В радиус от 15 метра
Точност	Поддръжка на WAAS+EGNOS

6.2 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

6.3 Ограничена отговорност

Ние сме положили всички усилия да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Не поемаме отговорност за щети по повод грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва правото да прави промени за продуктите без допълнително уведомление.