

Prestigio

**GPS Bleutooth Receiver**

# Sadržaj

<b>1. ZAPOČINJANJE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 UPUTE O SIGURNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 SADRŽAJ PAKETA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREGLED PROIZVODA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PUNJENJE UREĐAJA .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 INSTALIRANJE BATERIJA.....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 PUNJENJE BATERIJA.....</b>	<b>5</b>
<b>4. RAD UREĐAJA.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 SPARENİ UREĐAJI .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 MOGUĆNOST ČUVANJA ENERGIJE .....</b>	<b>7</b>
<b>4.3 LED INDIKATORI .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ISPRAVLJANJE GREŠAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>6. DODATAK.....</b>	<b>8</b>
<b>6.1 SPECIFIKACIJE PROIZVODA.....</b>	<b>8</b>
<b>6.2 TEHNIČKA POFRŠKA I OBAVIJEST O JAMSTVU .....</b>	<b>9</b>
<b>6.3 ODRICANJE .....</b>	<b>9</b>

## 1. Započinjanje

Hvala što ste nabavili **Prestigio Bluetooth GPS prijemnik**. Savršeno ste odabrali I nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostima. Proizvod nudi sasvim funkcionalan sustav osobne navigacije, zajedno s multimedia player-ima kao što je MP4 player, MP3 player, i photo viewer. Molimo pročitajte pažljivo korisnički priručnik prije korištenja proizvoda, te pratite sve procedure iz istog kako bi u potpunosti uživali sve mogućnosti proizvoda.

### 1.1 Upute o sigurnosti

Promotrite sve upute o sigurnosti prije korištenja **Prestigio Bluetooth GPS prijemnika**. Molimo pratite sve procedure naznačene u ovom priručniku kako bi uređaj ispravno radio. Izostavljanje praćenja sljedećih potencijalnih opasnosti mogu rezultirati ozljedom ili oštećenjem proizvoda.

- Ne pokušavajte rastavljati ili mijenjati ikoji dio uređaja koji nije opisan u ovom priručniku.
- Ne blokirajte ikoji od otvora za ventilaciju.
- Ne smještajte uređaj u dodir s vodom ili ikojim tekućinama. Uređaj nije osmišljen da bi bio vodootporan na bilo koji način.
- U slučaju prodora tekućine u unutrašnjost uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak korištenja uređaja može uzročiti požar ili strujni udar. Molimo konzultirajte dobavljača proizvoda ili najbliži centar podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, ne spajajte niti otpajajte uređaj mokrim rukama. Ne smještajte uređaj blizu izvora topline, niti ga izravno ne izlažite plamenu ili toplini.
- Ne smještajte uređaj u blizinu opreme koja generira jako magnetsko polje. Izlaganje jakom magnetskom polju može uzročiti kvar ili iskriviljavaje podataka te gubitak istih.


### 1.2 Sadržaj paketa

Jedinica	Opis	Količina
----------	------	----------



Prestigio Bluetooth GPS  
prijemnik

1



Lithium-ion punjiva baterija

1



Korisnički priručnik

1

Jamstvena karta

1



Strujni adapter

1



Adapter za vozilo

1

## 2. Pregled proizvoda

Slike su iz ovog dokumenta jedino za reference korisnika. Stvarni proizvod može izgledati blago drukčije od istih.



1. USB Power Input utičnica
2. Power prekidač
3. LED Indikator statusa baterije
4. Bluetooth Status LED Indikator
5. GPS Status LED Indikator
6. Ugrađena antena

## 3. Punjenje uređaja

### 3.1 Instaliranje baterije



### **UPOZORENJE:**

**Molimo isključite napajanje I otpojite izvor napajanja prije uklanjanja/instliranja baterija. Propuštanje ovoga može rezultirati oštećenjem proizvoda.**



1. Pritisnite I podignite spojnicu stražnjeg pokrova kako biste ga izmjestili.
2. Umetnите bateriju u smjeru prikazanom na slici. Uvjerite se da zlatni pipci (interface elektronskog prijenosa) gledaju na odgovarajući interface uređaja.
3. Blago pritisnite bateriju prema uređaju I pritisnite ponovno kako bi sjela u kućište.
4. Umetnите kvaku u odgovarajuće udubine I čvrsto pritisnite na stražnji pokrov kako bi zatvorili uređaj.

### **3.2 Punjenje baterije**



1. Jednostavno umetnите mini USB kabl u utičnicu strujnog kabla. Drugi kraj spojite na glavni uređaj (notebook, mobilni telefon, itd.)
2. Power LED osaje CRVEN kad je snaga baterije niska, Ostaje ZELEN dok se baterija puni, trepti ZELENO doj sasvim puna.



### **UPOZORENJE:**

**Sasvim napunite uređaj prije prvog korištenja.**

## **4. Rad uređaja**



### **UPOZORENJE:**

**Isključite I otpojite jedinicu I ostale vanjske uređaje spojene na istu prije pokušaja spajanja jednice na vanjski uređaj. Propuštanje ovoga može rezultirati oštećenjem I jedinice I spjenog uređaja.**

#### **4.1 Spareni uređaji**



1. Deaktivirajte bluetooth funkciju u glavnom uređaju prije sparivanja.
2. Prebacite na **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** kako bi započeli procesom sparivanja. Unesite pass kod "0000" ako vas glavni uređaj to zatraži.
3. Procedura se sparivanja zahtijeva jedno prije prvog korištenja.
4. Uređaj brzog spajanja nazvan "iBT-GPS" biti će kreiran u Bluetooth Manager-u.
5. Jednostavno kliknite na shortcut radi prespajanja na **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** ubuduće.
6. Naon što e process sparivanja dovršen, kliknite na "Serial Port" ili "Outbound COM Port" radi potvrde određenog COM port-a pri spajanju na PC/PDA uređaj.
7. Počnите učitavanje navigacijskog software-a na glavni uređaj. Uvjerite se da je "Serial Port" odgovarajući onom na uređaju.
8. Za prekid bluetooth funkcije, isključite GPS funkciju glavnog uređaja. **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** biti će isključen iz glavnog uređaja.
9. Isključite napajanje **Prestigio Bluetooth GPS Receiver-a** kako bi čuvali potrošnju napona.

## 4.2 Mogućnost čuvanja energije

**Prestigio Bluetooth GPS Receiver** podržava Auto **On-Off** funkciju (Power saving mode). Uredaj se automatski prebacuje u power saving mod nakon što je bluetooth veza gotova ili prekinuta. Bluetooth LED display treptati će svakih 5 sekundi, umjeseo svake sekunde kako bi naznačio promjenu.

U power saving modu, **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** će automatski ući u normal mod kad se bluetooth veza povrati. Bluetooth LED display će također vratiti treptaj svake sekunde I GPS LED display će ostati upaljen radi potvrde GPS statusa.

## 4.3 LED Indikatori

Indikatori	Simbol	Treptanje	On	Off
<b>Power</b>		Crveno (napjanje slabo) Zeleno (napunjeno)	Zeleno (punjenje)	N/A
<b>Bluetooth</b>		<u>Svake sekunde:</u> Uspostavljena veza; u modu prijenosa <u>Svakih 5 sekundi:</u> Veza izgubljena; u power saving modu	Nije spojeno/ mod sparivanja	GPS nije pokrenut
<b>GPS</b>		GPS pozicija utvrđena, Navigacija	Otkrivanje satelita, GPS pozicija nije utvrđena	GPS nije pokrenut

## 5. Ispravljanje grešaka

Poduzmite korake opisane u ovoj tabeli kako bi riješili probleme prije kontaktiranja korisničkog servisa.



### UPOZORENJE:

**Smjesta isključite jedinicu I otpojite strujni adapter ako ista ne radi ispravno. Nikad ne pokušavajte popraviti jedinicu bez autoriziranih osoba jer to može rezultirati oštećenjem.**

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
----------	---------------	-----------------

Nema pozicijskog izlaza ali timer radi	Slab ili nikakav GPS signal primljen na trenutnom položaju	Premjestite uređaj na otvoreno
Nemoguće ustaliti poziciju	Navigacijski software nije ispravno konfiguriran	Promjenite vezu na "Other Bluetooth GPS" ili konzultirajte software tvrtku
Ne radi	Bluetooth funkcija nestabilna	Ponovno pokrenite glavni uređaj ili reinstalirajte software
Ne mogu koristiti COM port	Uredaj nije propisno instaliran ili je COM port uređaja zauzet	Reinstalirajte uređaj ili zaustavite drugi uređaj koji okupira COM port
Ne mogu dobiti vezu uređajem	Slaba veza	Ponovno pokrenite uređaj I reinstalirajte software
Nema signala	Glavni je uređaj u power saving modu stoga zatvara COM port	Zatvorite aplikaciju I izvršite ponovno kako bi otvorili COM port
Nema signala	Slab ili nikakav GPS signal pri korištenju uređaja unutar zgrada	Iznesite uređaj na otvoreno



### **UPOZORENJE:**

**Statička ili druga vanjska ometanja mogu uzročiti da Prestigio Bluetooth GPS Receiver ne radi normalno. Kako bi uklonili abnormalnosti, iskkopčjte strujni kabl I ponovno ga uključite kako bi resetirali uređaj. Ako problem opstaje, isključite strujni kabl I konzultirajte područni centar servisa ili kvalificiranog tehničara.**

## **6. Dodatak**

### **6.1 Specifikacije proizvoda**

<b>GPS Chip</b>	MTK GPS Modul
<b>Frekvencija Response</b>	L1, 1575.42MHz
<b>Brzina prijenosa</b>	115,200 bps
<b>Kanali</b>	51 kanal u view tracking-u
<b>Antena</b>	Ugrađena patch antena sa LNA
<b>Osjetljivost</b>	Tracking – 158dBm
<b>Napajanje</b>	Punjiva Lithium-ion baterija (1000mAh)
<b>Radno vrijeme</b>	25 sati sasvim punom baterijom

<b>Radno okružje</b>	-10°C ~ +60°C
<b>Interface</b>	Class 2 Bluetooth V1.2 usuglašeno
<b>Efektivni domet</b>	Unutar 15 metara
<b>Preciznost</b>	Podržavanje WAAS+EGNOS

## **6.2 Tehnička podrška i obavijest o jamstvu**

Molimo obratite se na [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) radi tehničke podrške i obavijesti o jamstvu.

## **6.3 Odricanje**

Učinili smo sve napore kako bi osigurali da informacije i procedure ovog priručnika budu točne i potpune. Nikakva odgovornost eće i ne može biti prihvaćena zbog mogući propusta ili pogrešaka. **Prestigio** pridržava pravo na izmjene bez prethodnih obavijesti za ikoji od opisanih proizvoda.