

Prestigio

Bluetooth GPS přijímač

Obsah

1. ZAČÍNÁME.....	3
1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
1.2 OBSAH BALENÍ	3
2. ZOBRAZENÍ VÝROBKU	4
3. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ	4
3.1 VLOŽENÍ BATERIE	4
3.2 NABÍJENÍ BATERIE.....	5
4. PROVOZ ZAŘÍZENÍ	5
4.1 PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4.2 FUNKCE ŘÍZENÍ SPOTŘEBY	6
4.3 LED INDIKÁTORY	7
5. MOŽNÉ PROBLÉMY	7
6. DODATEK	8
6.1 TECHNICKÉ ÚDAJE	8
6.2 TECHNICKÁ PODPORA A INFORMACE O ZÁRUCE	9
6.3 POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI	9

1. Začínáme

Děkujeme Vám za zakoupení bluetooth přijímače **Prestigio Bluetooth GPS Receiver**. Učinili jste skvělý výběr a doufáme, že budete se všemi jeho možnostmi a vlastnostmi spokojeni. Výrobek nabízí plnohodnotný osobní navigační systém spolu s funkcemi multimediálního přehrávače (přehrávač MP4 a MP3) a prohlížeče digitálních fotografií. Prosíme přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před tím, nežli začnete výrobek používat, a řiďte se všemi radami zde uvedenými. Odměnou vám bude možnost plného využití všech funkcí výrobku.

1.1 Bezpečnostní upozornění

Před použitím **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** se, prosíme, řiďte všemi bezpečnostními upozorněními v tomto manuálu. Ignorování následujících potenciálních rizik může vést ke zranění nebo ke škodám na majetku.

- Nezkoušejte rozebírat či měnit jakoukoliv část zařízení, pokud by to bylo v rozporu s tímto manuálem.
- Neuzavírejte ventilační otvory.
- Zabraňte kontaktu zařízení s vodou nebo jakýmkoliv jinými tekutinami. Zařízení není konstruováno jako vodotěsné.
- Pokud do zařízení vnikne jakákoliv tekutina, okamžitě jej odpojte od počítače. Pokračování v používání zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem. V těchto případech kontaktujte vašeho prodejce zařízení nebo nejbližší centrum technické podpory.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřima rukama.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, nevystavujte jej otevřenému ohni a tepelnému záření.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů silného magnetického pole. Vystavení silnému magnetickému poli může vyvolat poruchy funkce a poškození nebo ztrátu dat.


1.2 Obsah balení

Položka	Popis	Množství
---------	-------	----------



Prestigio Bluetooth GPS
Receiver

1



Lithium-ion nabíjitelná
baterie

1



Návod k obsluze (manuál)

1

Záruční karta

1



AC adaptér

1



Adaptér do auta

1

2. Zobrazení výrobku

Obrázky, které jsou použity v tomto dokumentu, slouží pouze k ilustrativním účelům. Skutečný vzhled výrobku se od těchto vyobrazení může lišit.



1. USB napájecí vstupní zdířka
2. Tlačítko napájení
3. LED indikátor stavu baterie



4. LED indikátor Bluetooth signálu
5. LED indikátor GPS signálu
6. Vnitřní anténa

3. Nabíjení zařízení

3.1 Vložení baterie



VAROVÁNÍ:

Před vyjmutím/vložením baterie přístroj vypněte a odpojte jej od napájecího napětí. Nedodržením těchto zásad může dojít k poškození přístroje.



1. Stiskněte a nadzvedněte západku krytu baterie, kryt poté sejměte.
2. Podle obrázku vložte baterie. Při vkládání se přesvědčte o tom, že zlatené kontakty na baterii odpovídají kontaktům přístroje.



3. Baterii s citem mírně zatlačte do přístroje a mírně přitlačte tak, aby zapadla do svého místa.
4. Kryt bateriového prostoru umístěte do odpovídající polohy a jeho mírným přitisknutím přístroj uzavřete.

3.2 Nabíjení baterie



1. Jednoduše zasuňte mini USB kabel do napájecí zdířky. Druhý konec kabelu připojte k propojovanému jinému přístroji (notebook, mobilní telefon atd.).
2. LED indikátor napájení svítí ČERVENĚ, pokud je baterie téměř vybitá, ZELENĚ, pokud se baterie dobíjí, a ZELENĚ bliká, pokud je baterie plně nabitá.



VAROVÁNÍ:

Před prvním použitím baterii plně dobijte.

4. Provoz zařízení



VAROVÁNÍ:

Před připojením zařízení k jakémukoliv jinému přístroji jej, stejně tak jako připojovaný přístroj, vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nedodržení těchto zásad

může mít za následek poškození jak tohoto zařízení, tak i připojovaného přístroje.

4.1 Párování zařízení



1. Před párováním funkce bluetooth na hostitelském zařízení toto deaktivujte.
2. Pro zahájení párovacího procesu **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** zapněte. Pokud je hostitelským zařízením vyžadován kód, vložte "0000" .
3. Párovací procedura je vyžadována pouze před prvním použitím.
4. V "Bluetooth Manager" se objeví zkratka pro rychlé připojení zařízení "iBT-GPS" .
5. Při budoucím připojování k zařízení **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** stačí pouze jednoduše kliknout na tuto zkratku.
6. Po dokončení párovacího procesu klikněte na "Serial Port" nebo "Outbound COM Port", aby došlo k potvrzení přiřazeného COM portu při připojování k PC/PDA zařízení.
7. Na hostitelském zařízení spusťte načtení navigačního softwaru. Ujistěte se, že "Serial Port" odpovídá tomu, který je zvolen na zařízení.
8. Pokud si přejete funkci bluetooth zastavit, vypněte GPS funkci na hostitelském zařízení. **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** tím bude od hostitelského zařízení odpojen.
9. Zařízení **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** vypněte, abyste šetřili el. energii v baterii.

4.2 Funkce řízení spotřeby

Prestigio Bluetooth GPS Receiver podporuje funkci Auto **On-Off** (Režim řízení spotřeby). Pokud dojde k poškození nebo přerušení bluetooth spojení, zařízení se do režimu řízení spotřeby přepne automaticky. Tato změna funkce je avizována bliknutím LED indikátoru bluetooth spojení každých 5 sekund místo 1 sekundy.

V režimu řízení spotřeby zařízení **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** automaticky vstoupí do normálního režimu, pokud je bluetooth spojení obnoveno. LED indikátor bluetooth spojení začne opět blikat s frekvencí 1 sekundy a LED GPS indikátor signálu se rozsvítí a potvrzuje tak funkci GPS.

4.3 LED indikátory

Indikátory	Symbol	Blikající	Zapnuto	Vypnuto
Napájení		Červená (baterie je vybitá) Zelená (plně nabito)	Green (nabíjení)	N/A
Bluetooth		<u>Každou 1 sekundu:</u> Spojení navázáno; ve vysílacím režimu <u>Každých 5 sekund:</u> Spojení ztraceno; v režimu řízení spotřeby	Nepřipojeno/ Režim párování	GPS není zapnuto
GPS		GPS pozice fixována, Navigace	Detekování satelitu, GPS pozice není fixována	GPS není zapnuto

5. Možné problémy

Pokud se objeví problémy, zkuste je ještě před kontaktováním technické podpory vyřešit pomocí následujících kroků.



VAROVÁNÍ:

Pokud zařízení nepracuje správně okamžitě jej vypněte a odpojte od napájecího napětí. Nikdy nezkoušejte zařízení opravovat sami, můžete jej tím poškodit.

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Není výstup pozice,	Slabý nebo chybějící GPS signál	Přemístěte zařízení do otevřeného

ale časovač počítá.	na tomto místě.	prostoru.
Nemožnost fixovat pozici.	Navigační software není správně nakonfigurován.	Změňte připojení na "Other Bluetooth GPS" nebo konzultujte problém s výrobcem softwaru.
Ztráta funkce	Bluetooth funkce není stabilní.	Restartujte hostitelské zařízení nebo přeinstalujte software.
Nelze použít COM port	Zařízení není správně instalováno nebo je COM port zařízení obsazen.	Reinstalujte zařízení nebo zastavte jiná zařízení, která obsazují COM port.
Spojení se zařízením nelze vytvořit.	Špatné spojení	Restartujte zařízení a reinstalujte software.
Není signál	Hostitelské zařízení se nachází v úsporném režimu, takže COM port je uzavřen.	Uzavřete aplikaci a opět jí spustíte, aby se COM port znovu otevřel.
Není signál	Slabý nebo chybějící signál GPS při používání zařízení uvnitř budov.	Přemístěte zařízení do otevřeného prostoru.



VAROVÁNÍ:

Statická elektřina nebo jiné externí rušivé vlivy mohou způsobit abnormální funkce zařízení Prestigio Bluetooth GPS Receiver. Pro návrat do normálního režimu odpojte napájecí kabel a poté jej opět připojte do zásuvky, aby se zařízení resetovalo. Pokud problémy přetrvávají, odpojte opět napájecí kabel od zásuvky a konzultujte problém s odborným servisem nebo kvalifikovaným technikem.

6. Dodatek

6.1 Technické údaje

GPS čip	MTK GPS Module
Frekvenční rozsah	L1, 1575.42MHz
Přenosový poměr	115,200 bps
Kanály	51 kanálů v pohledu sledování
Anténa	Vestavěná foliová anténa s LNA
Citlivost	sledování – 158 dBm
Napájení	Nabíjitelná Lithium-ion baterie (1000mAh)
Provozní doba	25 hodin s plně nabitou baterií
Pracovní prostředí	-10°C ~ +60°C

Rozhraní	Class 2 Bluetooth V1.2 compliant
Effektivní dosah	Přibližně 15 metrů
Přesnost	Podpora WAAS+EGNOS

6.2 Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce prosíme nahlédněte na www.prestigio.com.

6.3 Popření odpovědnosti

Vynakládáme veškeré úsilí pro zajištění toho, aby informace a postupy, uvedené v tomto manuálu, byly přesné a úplné. Zříkáme se veškeré odpovědnosti za případné chyby a omyly. Společnost **Prestigio** si vyhrazuje právo k provedení jakýchkoliv změn na výrobcích, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění.