LIETUVIŠKAI

"PRESTIGIO GEOVISION 150/450"

INSTRUKCIJOS



"Prestigio GeoVision 150" - valdiklių padėtis



- 1. Maitinimo mygtukas
- 2. SD kortelės lizdas
- 3. Liečiamasis skydelis
- 4. Meniu mygtukas
- Indikatoriaus lemputė (kai įrenginys kraunamas, dega raudona lemputė; kai įrenginys įkrautas – žalia.)
- 6. Ausinės lizdas
- 7. Dirželio kilpa
- Akumuliatoriaus jungiklis (palikdami ilgesnį laiką nenaudojamą, išjunkite arba išjunkite ir vėl ijunkite norėdami iš naujo perkrauti.)
- 9. USB prievadas
- 10. Išorinės GPS antenos prievadas
- 11. Garsiakalbis
- 12. Rašiklis/ lizdas (iškiša rašiklį iš lizdo, kai jį reikia naudoti)

"Prestigio GeoVision 450" – valdiklių padėtis



- 1. Maitinimo mygtukas
- 2. SD kortelės lizdas
- 3. Liečiamasis skydelis
- 4. Meniu mygtukas
- 5. Indikatoriaus lemputė*
- 6. TMC antenos lizdas
- 7. USB prievadas
- 8. Dirželio kilpa
- 9. Akumuliatoriaus jungiklis
- 10. Ausinės lizdas
- 11. Išorinės GPS antenos prievadas
- 12. Garsiakalbis
- 13. Rašiklis/ lizdas (iškiša rašiklį iš lizdo, kai juo reikia naudotis)

SVARBU:

Akumuliatoriaus įkrovimas 🕰

Prieš naudodamiesi savo PND pirmą kartą, įkraukite savo įrenginio akumuliatorių 5 valandas per USB kabelį arba 2 valandas per automobilinį įkroviklį.

Automobilinis įkroviklis

Kai naudojate PND automobilyje, rekomenduojame visuomet naudoti automobilinį įkroviklį ir įkrauti įrenginį, ypač ilgomis kelionėmis.

Pagrindinis meniu

Kai aparatūros pakartotinio nustatymo jungiklis yra įjungtas, 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, kol įsijungs įrenginys. Bus rodomi šie rodiniai ir įrenginys bus parengtas naudoti. Bakstelėkite ant piktogramos ir įeikite į funkciją.



Šiame įrenginyje integruota keletas multimedijos programų. Galite naudoti jas naviguoti, peržiūrėti vaizdo įrašus, nuotraukas ir klausytis muzikos.

Prijungimas prie PC

Galite prijungti įrenginį prie kompiuterio ir į jį perduoti duomenis. Į kortelių lizdą įdėkite SD/ MMC kortelę ir įrenginį naudokite kaip kortelių skaitytuvą.

- 1. ljunkite įrenginį.
- B tipo pateikto USB kabelio galą įkiškite į mini USB prievadą įrenginyje, o kitą galą – į kompiuterį.
- Sistema bandys atpažinti ir prijungti įrenginį, ekrane bus rodomas toliau parodytas vaizdas.



Kelionės rinkinys

leikite į kiekvieną funkciją ir mėgaukitės savo medijos failais.



Nuotrauka

Šis įrenginys palaiko jpg, bmp, png, gif formatus (iki 12 mln. vaizdo elementų failus). Įeikite į funkciją "Photo" (Nuotrauka) ir peržiūrėkite visų nuotraukų miniatiūrinius vaizdus.

Pastaba: paspauskite mygtuką "Menu" ir grįžkite į pagrindinį meniu.





tai reiškia, kad nuotrauka

Jei sąraše matote piktogramą nepalaikoma.

Parametrai

"Main Menu" (Pagrindiniame meniu) bakstelėkite piktogramą "Settings" (Parametrai) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.



Garsumas

Paspaudę mygtuką "Volume" (Garsumas) galite keisti prašymų balsu garsumo lygį. Galite padidinti arba sumažinti lygį spustelėję 💶 arba 🐏. Spustelėkite 🗐 išjungti garsą.

Rodymas

Bakstelėkite parinktį "Display" (Rodymas) ir įeikite į papildomą meniu. Čia rasite tris reguliuojamus elementus: "Brightness" (Šviesumą), "Backlight Timeout" (Fono apšvietimo išjungimas) ir "Screen Calibration" (Ekrano kalibravimą).

Pasirinkite "**Backlight Timeout**" (Fono apšvietimo išjungimas) ir nustatykite laiką, kada turi būti išjungtas fono apšvietimas, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Pasirinkite parinktį "**Never**" (Niekada), kad ši parinktis būtų išjungta.

Pasirinkite parinktį "**Screen Calibration**" (Ekrano kalibravimas) ir kalibruokite įrenginį pagal savo poreikius. Šią funkciją naudokite tik tuo atveju, jei įrenginys pradeda veikti neteisingai pagal bakstelėjimus ekrane.

Bakstelėkite mygtuką **I** pradėti. Vadovaukitės rodyklėmis ekrane ir bakstelėkite kryžiuko centre pradėti kalibruoti. Kai šie veiksmai atliekami, matysite kitą paveikslėlį, bakstelėkite ekrane ir įrašykite bei pritaikykite naują kalibravimą.



Kalba

Bakstelėkite pasirinkti norimą kalbą iš pateiktojo sąrašo.

Energijos būsena

Įeikite į šį laukelį pažiūrėti akumuliatoriaus energijos būseną.

Atkūrimas

Šis laukelis reikalingas atkurti numatytąsias parametrų reikšmes. Kai būtina,

bakstelėkite elementą "Restore" (Atkurti) ir įeikite arba bakstelėkite 💌 ir atšaukite bei išeikite.



Sistemos informacija

Bakstelėkite parinktį "**System Info**" (Sistemos informacija) ir sužinokite informaciją apie įrenginį bei įdėtąją atminties kortelę. Pateikiami duomenys apie du elementus: įrenginį ir saugyklą.



Pastaba:

Šiose instrukcijose yra tik pagrindinės nuorodos, kaip naudotis "Prestigio GeoVision GPS". Daugiau informacijos apie navigavimo parinktis skaitykite instrukcijose pridėtame CD diske.