

Skrócona Instrukcja Użytkownika Prestigio MultiPad PMP5100

1. Lista elementów w opakowaniu

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Słuchawka

1

- 5. Skrócona Instrukcja Użytkownika
- 2. Zasilacz AC
- 4. Kabel USB
- 6. Karta gwarancyjna

2. Wygląd Urządzenia



1	Kamera Internetowa	Konferencje video i inne aplikacje
2	Vol+\Vol-	Regulacja poziomu głośności
3	Wskaźnik Power\Charge	Status wł./wył.; wskaźnik naładowania
4	Przycisk Power	Włącza/wyłącza urządzenie
5	Gniazdo słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
6	Gniazdo USB	Połączenie poprzez USB
7	Gniazdo Kart MicroSD	Służy do wkładania kart SD
8	Port Micro USB	Połączenie poprzez USB
9	Wyjście video Mini-HDMI	Służy do podłączenia opcjonalnego kabla HDMI
10	Przycisk RESET	Przywraca urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.
11	Port DC	Służy do podłączenia zasilacza AC

Prestigio PMP5100



Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

3. Ładowanie

- Włóż wtyczkę AC portu DC urządzenia i podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego w celu naładowania urządzenia.
- Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 3 godzin. Użytkowanie urządzenia w czasie ładowania za pomocą zasilacza AC może wydłużyć czas potrzebny do pełnego naładowania.

4. Przełącznik zasilania ON/OFF

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Automatycznie wyświetlony zostanie ekran Główny, po wyświetleniu najpierw ekranu powitalnego.
- Wciśnij Przycisk Power jeden raz, aby przejść w tryb uśpienia, a następnie wciśnij go ponownie, aby wybudzić urządzenie.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk Power, a następnie dotknij ikony Power off/Standb, aby wyłączyć urządzenie lub umożliwić przejście urządzenia w tryb uśpienia.

5. Przywraca urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.

 Wciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez kilka sekund, aby zresetować ustawienia urządzenia do wartości domyślnych. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną utracone.

6. Kreator uruchomienia

- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub po zresetowaniu wszystkich wartości spersonalizowanych przez użytkownika) urządzenie automatycznie uruchomi Kreatora Uruchomienia.
- Kreator uruchomienia za pomocą swojego interfejsu oferuje możliwość wyboru języka systemu z listy dostępnych języków oraz Strefy Czasowej.
- Po uruchomieniu Kreatora uruchomienia kalibracji poddany zostanie akcelerometr urządzenia. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wykonać kalibrację urządzenia.



Skrócona Instrukcja Użytkownika Prestigio MultiPad PMP5100

Główne funkcje

7. Menu Główne

Po zakończeniu Kreatora uruchomienia urządzenie przejdzie do ekranu Home, zawierającego aplikacje zainstalowane i domyślne. Poniżej szczegółowo opisano najważniejsze aplikacje.



Poprzez wciśnięcie ikony **Guide** urządzenie zacznie odtwarzać video powitalne, które pozwala zapoznać się użytkownikowi z głównymi funkcjami urządzenia, graficznym interfejsem użytkownika urządzenia Prestigio oraz zainstalowanymi aplikacjami, które są użyteczne w życiu codziennym, pakietem biurowym oraz grami.



W aplikacji **Gallery**, można przeglądać obrazy, jako ikony, jeden po drugim lub jako uruchomiony pokaz slajdów. Przeciągnij palec w poziomie, aby przejść od jednego zdjęcia do drugiego.

Aplikacja Video umożliwia odtwarzanie plików w formatach AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM,



Wskazówka:

RMVB, ASF oraz 3GP.

Odtwarzanie plików video można w każdej chwili zatrzymać a następnie wznowić poprzez wciśnięcie symbolu "+", po prawej stronie nazwy pliku. Aolikacia **Browser** umożliwia surfowanie po Internecie przy



UWAGA:

Aby uzyskać informacje o internecie 9. Podłączenie do WiFi. Wskazówka: Aplikacja przeglądarki może pracować przy jednocześnie otwartych wielu stronach.

użyciu domyślnej przeglądarki Android.



Aplikacja email obsługuje konta obsługuje konta e-mail POP lub IMAP.



PL

8. Skróty

Na ekranie głównym Home dostępne sa następujące skróty:



Back – pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.



Menu – oferuje opcie menu zgodnje z aktualnym ekranem.



Home – wciśnii jeden raz: Powrót do ekranu Home. Wciśnii i przytrzymai: Przeiście do którejkolwiek z wcześniej używanych aplikacii.



Wyszukiwanie - umożliwia wyszukiwanie elementu na urzadzeniu lub w Internecie.

9. Podłaczenie do sieci WiFi

- W menu Home wciśnii ikone Setting, aby uzyskać dostep do listy opcii. Wybierz opcie Wireless & networks.
- Jeśli sieć WiFi jest wył., wybierz sieć Wi-Fi, aby ją włączyć. Następnie wybierz opcie ustawienia Wi-Fi.
- Urządzenie przeskanuje dostępne sięci WiFi i wyświetli je u dołu ekranu.
- Wybierz sieć, do której chcesz się podłączyć. Następnie dotknij pola hasła do sieci bezprzewodowej wireless password, aby wyświetlić wirtualna klawiature. Wprowadź wymagane informacje dot. Sjeci, następnie kliknij ikone Done, a nastepnie ikone Connect.
- Twoje urządzenie bedzie próbowało ustanowić połaczenie z punktem dostepowym Wi-Fi przy zastosowaniu wprowadzonych przez użytkownika parametrów sieciowych.

Prestigio PMP5100



Skrócona Instrukcja Użytkownika Prestigio MultiPad PMP5100

Transfer treści

10. Transfer treści z komputera PC

- Podłącz urządzenie do PC za pomocą dostarczonego kabla USB. Urządzenie automatycznie przejdzie do ekranu USB. W celu dokonania transferu danych za pomocą kabla USB prosimy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.
- Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez komputer. Prosimy przesłać odpowiednie pliki przy użyciu programu Windows Explorer.

11. Pobieranie zawartości z AppsLib

- Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje bezpośrednio z Twojego urządzenia przy użyciu sklepu z aplikacjami AppsLib.
- Przed uruchomieniem AppsLib upewnij się, że ustanowione zostało połączenie WiFi.
- Przy ustanowionym połączeniu z Internetem, wciśnij ikonę ekranie Home.
- Po uruchomieniu AppsLib możesz przeglądać listę darmowych i płatnych aplikacji, jak również zainstalować preferowane aplikacje.
- Po wciśnięciu zakładki Menu urządzenie będzie oferowało następujące opcje:

My apps	Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji. Pozwala na aktualizację lub odinstalowanie aplikacji
Settings	Zmienia ustawienia konta AppsLib, czyści cache Clear cache oraz cache wyszukiwania Clear search cache.
About	Uzyskaj dostęp do Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego AppsLib.
Exit	Pozwala wyjść z programu.

Dane Techniczne

Processor	RockChip 2818
os	ANDROID [™] 2.1 "Eclair"
Ekran	10.1" ekran TFT LCD, Ekran dotykowy z wirtualną klawiaturą
Rozdzielczość	Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli, 16 milionów kolorów
Obsługiwane Formaty Pliku	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Zdjęcia: JPEG, BMP, GIF, PNG
Pojemność pamięci	4 GB pamięci flash, gniazdo kart pamięci Micro SDHC
Porty	Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g)
Akumulator	Patoria Litowo Polimorowa
	bateria Eitowo-Foimerowa
Wymiary	272 x 152.3 x 13.5 mm (dł. x szer. x wys.)

Wyłączenie Odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są ciągle uaktualniane i poprawiane, Twoje oprogramowanie w urządzeniu może się różnić wyglądem lub zmodyfikowaną funkcjonalnością od tego, co zostało przedstawione w tej Skróconej Instrukcji Obsługi.